


Proj. AXPk 4x120 L=50/55m
Kaitsetorus PVC110/450N/L=45m
Kaabli tunnus MPL446957
Kaevetööde alal maapind tihendada ja siluda.
Suuri puid mitte eemaldada.


71401:001:4520
Mihklimäe

71401:001:4519
Mihkli

KAABLI PAIGALDUS KAITSETORUGA KAEVIKUS



KILBI PAIGALDUS



Proj. LK240249 paigaldus sokliga pinnases, uksega tee poole. Komplekteerida vastavalt elektriskeem 002. Tarbija kaablile reservtoru PVC50/450L/L=2/4m

Kruusateega ristumisel kaabel paigaldada kaitsetorus 2x (PVC110/750N/L=5m)
Ristumisel taastada tee kruusakate ca. 8 m²

Kahe arvestikohaga LK239402 paigaldada Kärmi ja Mihklimäe kinnistute piirile sokliga pinnases, uksega tee poole. Komplekteerida vastavalt elektriskeem 002. Tarbijakaablitele reservtorud 2x(PVC50/450N/L=2/4m)

Proj. AXPk 4x120 L=117/129m
Kaitsetorus PVC110/450N/L=112m
Kaabli tunnus MPL445229
Kaevetööde alal maapind tihendada ja siluda

X = 6471650
Y = 437700

Tööst välja jääv 0,4 kV maakaabel

85801:005:0017
Kullakivi

Alates mast 6 paigaldada 0,4 kV maakaabel proj. liitumiskilbile.
Kaabel ühendada mastilülilile LP12258

Demonteerida ja utiliseerida ol.olev Kärmi LP arvesti, kliendi poolt paigaldatav kaabel ühendada liitumiskilpi, taastada toide.

Joonise alusena on kasutatud Kirjanurk OÜ koostatud geodeetilist alusmöödistust, töö nr. 14619G. Koordinaadid L-EST97 süsteemis. Kõrgused EH2000 süsteemis.

TINGMÄRGID	
Proj. 0,4 kV maakaabel	
Ol.olev 0,4 kV õhuliin	
Ol.olev 0,4 kV maakaabel (tööst välja)	
Proj. liitumiskilp	

Tellijä:	Elektirilevi OÜ	Töövõtja:	enersense
Töö nimetus:	Mihklimäe, Mihkli, Kärmi Laevaranna küla, Saaremaa vald, Saare maakond LC4904, LC4905, LC4906, 505790, 505792, 507210, EPP-946526-1		
Joonise nimetus:	Asendiplaan		

Aadress:	Telli 27 Kuresaare 93813
Reg nr:	11445550
Telefon/fax:	56808103
e-mail:	taavi.tuuling@enersense.com
Projekteerija:	Taavi Tuuling

Kuupäev:	02.2026
Töö nr:	LC4904, LC4905, LC4906
Joon nr:	001
Mõõtkava:	1:500