



Projekteeritud MP maakaabelliin
MPL450745(26445) AXP 4G120
L_{trass/kaabel}=3/6m, PVC kaitsetorus
D110 750N L_{trass/toru}=3/4m

Projekteeritud jätkumuhv MP
kaablitele MPL450745(26445)
AXPK 4G120. Jätkumuhv kaitsta
poolitatava toruga D110,
L_{toru}=2m

Projekteeritud sisselõige MP
maakaablisse AXP 4G120 nr 26445

Olemasolev MP maakaabelliin nr 26445
lahti kaevata, läbi lõigata ja keerata
projekteeritud jaotuskilbi suunas.
Kaablile jääb tunnus 26445.

Projekteeritud jaotuskilp JK72706

Projekteeritud PVC reservtoru D50 450N
tarbijakaabli jaoks L_{trass/toru}=2/3m. Toru ots
tuu maapinnale ja tihendada-isoleerida.

Projekteeritud liitumiskilp
LK242364 peakaitsmega 3x10A

Vana-Sepa
65101:002:0263

Tooima
65101:002:0461

Teeääre
65101:002:0169

TINGMÄRGID:

- Projekteeritud kuni 1 kV maakaabelliin (x-kaablite arv) PVC kaitsetorus
- Projekteeritud PVC reservkaitsetoru
- Projekteeritud jätkumuhv kuni 1 kV kaablil
- Projekteeritud jaotuskilp
- Projekteeritud liitumiskilp
- Projekteeritud kilbi reaalsuurus ja täpne asukoht
- Projekteeritud maanduspaigaldis (potentsiaalitasandusrõngas)
- Demonteeritav MP kaabelliin
- Olemasolev MP kaabelliin
- Olemasolev sidevalguskaabel
- Krundi piir

MÄRKUSED:

- Geodeetilise alusplaanina kasutatakse maa-ala plaani tehnovõrkudega, mis on koostatud Geoalus OÜ-poolt (töö nr 26-G216, juuni 2026). Märkused: koordinaadid L-EST 97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.
- Lähteülesanne nr 514816 LC5492, liitumine madalpingel, Teeääre, Kulli küla, Raasiku vald, Harju maakond.
- Kinnistul 11303 Jüri-Aruküla tee teemaal asuva haljasalal rajada kaabelliinid kaablikaitsetorus tugevusega 750N sügavusele vähemalt 1,2m mulde nõlvast kuni 1 m kaugusel ja mujal 1m.
- Kaablite paigaldamisel juhendada Raasiku valla kaevetööde eeskiri eeskirjast (Raasiku Vallavolikogu määrus nr 18, 25.oktoobri 2019.a.).
- Kaabli paigaldamisel, ristumisel kommunikatsioonitrassidega, tagada normikohased vahekaugused (vt. seletuskiri).
- Tehnovõrkude kaitsetsoonides kaevatakse käsitsi. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise eeskirjast.
- Kaabli rajamisel lahtise kaeve teel tehnovõrkude kaitsetsoonides kaevatakse käsitsi. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise eeskirjast.
- Kaabli jätkumuhv peab olema tehtud sirgetel lõikudel. Jätkumuhv kaitsta poolitatavate torudega.
- Jaotus- ja liitumiskilp paigaldatakse krundile 11303 Jüri-Aruküla tee nii, et kilpide tagaküljed oleksid piiriga samal joonel ja uksed avaneksid Pootsmanni poole. Kilbid on teenindatavad Pootsmanni krundi poolt.
- Kilbile peab jääma ööpäevaringne vaba juurdepääs ja piisav ruum kilbi teenindamiseks.
- Liitumiskilbi maandus rajatakse MP kaabliga ühes kraavis.
- Liitumiskilbis on projekteeritud tarbijakaabli(-te) jaoks ühendusklemmid vastavalt Elektrilevi OÜ standardi P343 „0,4-20 kV võrgustandard - 0,4 kV liitumispunkt“ punkti 5.7.3 tabelis 3 toodud tarbijakaabli soovituslikule ristlõikele.
- Ehituse käigus tekitatud kahju likvideerida. Kõlvikult koristada tööde käigus tekkinud ehitusjäätmed. Peale ehitustööde lõppu taastada endine olukord.

Töö nimetus: Teeääre kinnistu liitumine madalpingel				Objekti aadress: 11303 Jüri-Aruküla tee, Kulli küla, Raasiku vald, Harju maakond				
Tellija Elektrilevi OÜ				Joonise nimetus: ELEKTRIKAABLITE ASENDIPLAAN				 OÜ PLUVO EESTI Varvi tn 4, 10621 Tallinn, Eesti e-mail : info@pluvo.ee www.pluvo.ee
Kontrollis	I. Miljajeva	04.09.26						
Koostas	I. Miljajeva	04.09.26						
Töö nr: PL25-60-36		Stadium: TP	Version: -	Joon. nr: EV-1	Mõõtka:va: 1:500	Faili nimi: PL256036_TP_EL-4-01_EV-1-Asend.dwg		Leht: 1/

OÜ PLUVO EESTI
Värvi tn 4, 10621
Tallinn, Eesti
e-mail : info@pluvo.ee
www.pluvo.ee

MTR nr.
TEL003705