



Kastre metskond 23
29101:001:1473

22140 Tõrvandi-Roiu-Uniküla tee T22
29101:001:1474

Vainu
18501:001:0375

Projekteeritud tarbijakaabli reservtoru
- Kaitsetoru: Ø75mm, 450N, L_{TRASS}=2m, L_{TORU}=4m
- Toru paigaldada maapinnast min 0,7m sügavale
- Toru üks ots tuua maa peale
- Toru mõlemale otsale paigaldada kaitsekork

Projekteeritud 0,4kV liitumiskilp (Nr:LK241433)
- Tarbija: Tänavavalgustus
- LK kilp: 1-kohaline; Harju Elekter; I_n=63A
- Peakaitse: I_n=3x6A
- Arvesti tüüp: PLC
- Kilbi kõrgusmärk: 48.72 (EH-2000).
- LK kilp paigaldada teemaa kinnistule, uksega sõidutee suunas
Projekteeritud 0,4kV jaotuskilp (Nr:JK72401)
- Kilbi tüüp: Kuni 3-fiidriline; Harju Elekter; I_n=400A
- Kilbi kõrgusmärk: 48.72 (EH-2000) - ühele kõrgusele LK kilbiga
- JK kilp paigaldada teemaa kinnistule, uksega sõidutee suunas

ETTEVAATUST !!!
- KP MAAKAABEL
- TV MAAKAABEL
- SIDEKANALISATSIOONI TORU

ETTEVAATUST !!!
- SIDEKANALISATSIOONI TORU

Olemasolev 0,4kV maakaabel (Nr:MPL449257)
- Suundub liitumiskilpi (Nr:143407LK)

Ümbertõstetav 0,4kV maakaabel (Nr:MPL449257)
- Maakaabel: AXP4G50, L_{TRASS}=5m, L_{KAABEL}=7m
- Olemasolev maakaabel kaevata lahti ja tõsta ringi koos olemasoleva kaablikaitsetoruga ning paigaldada 1,0m sügavusele

Projekteeritud 0,4kV maakaabel (Nr:MPL428616)
- Maakaabel: AXP4G50, L_{TRASS}=10m, L_{KAABEL}=15m
- Kaitsetoru: Ø110mm, 750N, L_{TRASS}=10m, L_{TORU}=12m (lahtiselt)
- Maakaabel koos kaablikaitsetoruga paigaldada lahtiselt 1,0m sügavusele

ETTEVAATUST !!!
- TV MAAKAABEL

Kurepalu bussipeatus
29101:001:0769

ETTEVAATUST !!!
- VEETORU
- KANALISATSIOONITORU

Projekteeritud 0,4kV maakaabli jätkumuhv (MP JM1)

Olemasolev 0,4kV maakaabel (Nr:MPL428616)
- Suundub jaotuskilpi (Nr:JK68534)

Vallamaja
18501:001:0910

MÄRKUSED:

- Projekt on koostatud lähtuvalt Elektrilevi OÜ lähteülesandest nr: 514906.
- Projekti asendiplaani koostamiseks on kasutatud:
 - Geodeetilise alusplaan: koostaja - Geopartner OÜ; töö nr - GEO 26-5741; kuupäev - juuli 2026 (Koordinaadid L-EST97; kõrgused EH2000 süsteemis).
- Kaablite paigaldamisel teiste tehnorajatiste kaitsetsoonides lähtuda vastava tehnorajatise kaitsevööndis tegutsemise korrast.
- Kaablite ristumisel teiste tehnorajatiste trassidega tagada normide kohased vahekaugused.
- Katendite taastamisel lähtuda katendite taastamise asendiplaanist (Vt. Joonis EL-02).

TINGMÄRGID

- Ümbertõstetav 0,4kV maakaabel
- Projekteeritud 0,4kV maakaabel 750N torus
- Projekteeritud 0,4kV liitumiskilp
- Projekteeritud 0,4kV jaotuskilp
- Projekteeritud 0,4kV maakaabli jätkumuhv
- Projekteeritud tarbija reservtoru
- Reaalne kilpide suurus
- Olemasolev kinnistupiir

TINGMÄRGID (AS STIK-ELEKTER; töö nr 9690EP-K2)

- W1.1 Projekteeritud tänavavalgustuse maakaabel
- Projekteeritud valgustuse juhtimiskilp

Tellija: Elektrilevi OÜ			Joonis: Asendiplaan	Joonise nr: EL-4-01	Mõõtkava: 1:500 / A3	Leht: 1/1
Staadium:	Tööprojekt		Töö nimetus: 22140 Tõrvandi-Roiu-Uniküla tee T22 välisvalgustuse liitumine elektrivõrguga	Version:	Kuupäev:	
Koostas:	K. Kaarmäe			v01	14.09.2026	
Vastutav spetsialist:	I. Lillemäe		Aadress:	 Salve 2a Tallinn 11612 Tel: (+372) 6 701 066 www.eservice.ee Elektritööde reg nr: EL10360030-0001		
Proj. kood:	LC5277		Kurepalu küla, Kastre vald, Tartu maakond			
Töö nr:	26-2102		26-2102 TP EL-4-01 v01 Asendiplaan			