Tingmärgid

- Proj. 20 kV kaabel (esimene nr on kaablite arv kaevikus)
- Proj. 20 kV kaabel kinnisel meetodil
- Proj. kaevikuava
- Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)
- Ol. olev 0.4 kV õhuliin
- Ol. olev 0.4 kV kaabel
- Ol. olev keskpinge-õhuliin
- Ol. olev keskpingekaabel
- S — Ol. olev sidetrass (valguskaabel)
- Ol. olev sidetrass (vaskkaabel)
- V — Ol. olev veetrass
- K — Ol. olev kanalisatsioonitrass
- D — Ol. olev drenaaž
- G — Ol. olev gaasitrass
- T — Ol. olev soojatrass
- Katastriüksuse piir

80201:001:0419
Mägara

Haljasala taastamine 356 m²

Kraaviga ristumine 750N De110 torus l =6m, >1m kraavi põhjast.

X = 6589450

Y = 6599800

N

80201:001:0419
Mägara

X = 6589400

Y = 6599800

3 truupi

Ø1500 Pi x2

Paigaldus kinniselt
PE 160 T260 N, L=24 m
Oja ülemisest servast ülemise servani peab kõrgisarv kaabli toru peale olema 38,4m.

Toila 35/10 -> AJ9413
AHXAMK-W 3x240, **KPL409562**, L=6+2247+6 m
Kaitsetoru PVC 160 750 N, L=00 m
Paigaldussügavus H_{min}=1 m

Raieala 314m²

Raieala 29m².
Vajadusel puurimismasina paigutamiseks.

80201:001:0555
Ahtme metskond 81

Paigaldus kinniselt
PE 160 T250 N, L=26 m
vt. ristmejoonist 2

X = 6589350

Y = 6600000

80201:001:0551
Ahtme metskond 80

KINNISEL MEETODIL RISTUMINE RIIGITEEGA
13105 Kõrve–Toila tee
M 1:250, 1:125

Mägara
80201:001:0419

13105 Kõrve-Toila tee
80201:001:0134

Ahtme metskond 80
80201:001:0551

R137.95

1.00 | 2.29 | 2.21 | 1.00

1W2

JOONIS 2

RISTUMINE TEISTE MAA-ALUSTE KOMMUNIKATSIOONIDEGA
(VESI, KANALISATSIOON, KAUGKÜTE, SIDE...)

RISTUMINE ALLPOOL
(lisakaeduda juhtudel kui ei ole võimalik tagada pealt-poolt ristumise gabariite või trassivaldaja nõuetekohast)

RISTUMINE PEALTPOOLT



Üks kaabel kaevikus
Haljasala taastamine

MURUKÜLV	
Sõelutud mineraalmuld kasvukihina	15 cm
TAGASITÄIDE (Kt=0.98, Kf≥0.5 m/ööp)	
(märkus 3)	
LIIV (Kt=0.98, Kf>0.5 m/ööp)	
LIIV Kf>0.5 m/ööp	
OLEMASOLEV PINNAS Kt=0.95	10 cm

Märkused riigiteeäärse puurimise osas:
Selleks, et piirnas pärast puurimist ei vajuks, peab lisaks tavalisele puurimissegule kasutama ka kivistuvat segu. Kivistuva segu kasutamiseks peab läbima puurimistunnelit 2 korra (tagasitõmbamine tehakse koos laiendi ja toruga) asemel 4 korda (esimene tagasitõmbamine tehakse ainult laiendiga ja teine tagasitõmbamine toruga). Selline lahendus on vajalik, et hiljem mitte ei tekiks vajumisi. Teekatte taastamist jms. Kivistuv segu kujutab endast tihket savi, mitte betooni ega selle koostis on selline, mis imiteerib tavalist pinnast.

Märkused:
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele "II1691".
2. Alusplaanina on kasutatud Kirjanurk OÜ tööd nr 13523G (24.04.25). Koordinaatsüsteem L-EST'97 ning kõrgusandmed EH2000 süsteemis.
3. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut ja valmistajatehase nõudeid. Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
4. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud kaablitrassi asukoht looduses maha märkida.
5. Maakaabel paigaldada kogu mahus kaitsetorusse 1,0m sügavusele või vastavalt joonisel viidatule. Ristumised teiste kommunikatsioonidega vt. seletuskirjast.

Tellija: Elektrilevi OÜ	STROMTEC	Aadress:	Päevalille 2-2, Ülenurme, Tartumaa; 61714	Kuupäev: 20.05.2025
		MTR:	TEL002388	Töö nr: 25-27
		Reg. nr:	12688881	Joonise nr: 005
Töö nimetus:	Kalevi: (Kohtla-järve) F2 VME, Metsamägara küla, Toila vald, Ida-Viru maakond. II1691	Telefon:	+372 553 4119	Mõõtkava: M1:500 A1
		E-mail:	jaanus@stromtec.ee	
		Projekteerija:	Martin Bluum, 56969904	
Joonise nimetus:	Asendiplaan	Kontrollis:	Jaanus Kaldoja	