joonis 2

71801:003:0387
Peetri

ETTEVAATUST!
Ristumine truubiga!
Kaabel paigaldada kraavi põhjast
1 m sügavamale

71801:003:1033
Atikuristi

Abikaeviku kaugus teekatendist

Kinnise meetodi abikaevik

Kaabel paigaldada minimaalselt
1,5 m sügavusele tee katendist
L= 14 meetrit

71801:003:0989
Valli

joonis 3

71801:003:1033
Atikuristi

71801:003:1098
11445 Rahula–Saku I66

71801:003:0989
Valli

Paigaldada liitumiskilp LK228433
peakaitsmega 3x32A
Paigaldada tarbija reservtoru L= 2m
450N D50 mm

AJ10914:(Saue) F3:
Mastist 17 asuvast alajaamast ehitada välja maakaabel AXPK 4G120 (MPL425379) kuni projekteeritud liitumiskilbini LK228433, L=277/292m

Maakaabel paigaldada kogu trassi ulatuses kaitsetorusse:
Lahtiselt PVC D160 750N
Kinniselt PVC D160 1250N
Kaabel paigaldada riigimaantee kaitsevööndis minimaalselt 1 m sügavusele

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- Olemasolev MP maakaabel
- Projekteeritud liitumiskilp
- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 750N
- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 1250N (kinnisel meetodil)
- Kinnistu piir
- Olemasolev KP keskpinge õhuliinl

Märkus:
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-24-92_LC1151 Valli, Üksnurme küla topo-geodeetiline alusplaan A1
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.

Tellija: elektrilevi	Töövõtja: enersense	Aadress: Mõigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 07.06.2024 Töö nr: 24-27
Töö nimetus: Valli kinnistu liitumine madalpingel, Üksnurme küla, Saku vald, Harjumaa. LC1151		E-mail: hardi.tamme@enersense.com Tel nr: +372 5174402	Joon nr: 001 Mõõtkava:1:1000
Joonise nimetus: Asendiplaan		Projekteeris: Hardi Tamme Kontrollis: Janar Kubbi	