


joon. 001-3



Paigaldada uus mast (11m, kl3, KRE) ning uus tugi 12m, kl3, KRE)

Mast 9 asendada portaalmastiga (11m kl4, KRE - 2 tk.).
Paigaldada uued tõmmitsad (2 kompl.).
Mastile ehitada maandus $R_s \leq 10\Omega$
Paigaldada uus traavers paljasjuhtmelisele õhuliinile

Maakaabel (KPL215822) AHXAMK-W 3x240+35Cu, 20(24) kV
(L=4229/4241 m)
OL M9 - AJ13349
Kaabel trassi pikkuses kaitsetorus
- kinnisel labindamisel D160, 1250N, L=392 m,
- ulejaanud trassi osas D160, 450N, L=3837 m.

Kinnine labindamine D160, 1250N, L=22 m

Kinnine labindamine D160, 1250N, L=35 m

27003.001.0968
Kuressaare metskond 1100

27003.001.0938
2700090 Energia tee

27003.001.0171
Väravavahi

27003.001.0169
Väravavahi

27003.001.0338
21140 Kuressaare-Sikassaa

Paigaldada uus mast (11m, kl3, KRE) ning uus tugi 12m, kl3, KRE)
Paigaldada uus BLL juhtmete kandetraavers ning paljasjuhtmelisele liinile uus lõputraavers
Mastile paigaldada sadevahemikud ning ehitada maandus $R_s \leq 15\Omega$

joon. 001-1

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL	
	Olemasolev 110 kV õhuliin
	Olemasolev 10 kV õhuliin
	Olemasolev 10 kV maakaabel
	Projekteeritud 10 kV maakaabel kaitsetorus 450N
	Perspektiivne 10 kV maakaabel
	Projekteeritud 10 kV õhuliinimast
	Projekteeritud 10 kV õhuliinimasti tugi
	Projekteeritud 10 kV õhuliinimasti tõmmits
	Kinnistu piir

Tellija:		 Enefit Connect	 enersense	Address: Energia 4, Pärnu, 80042	Kuupäev: sept. 2022
				Reg nr: 11445550	Töö nr: LR6346
Töö nimetus:	Arsa 10 kV ning Pihlta 10 kV F ümberehitus Saaremaa vald, Saare maakond LR6346, LR6318, LR6376, LR6362, LR6338			Telefon: 5136891 e-mail: tarmo.laur@enersense.com	Joon nr: 001-2
Joonise nimetus:	Asendiplaan			Projekteerija: Tarmo Laur	Mõõtkava: 1:1000 (A3)