71901:006:0030
Vana-Kivisilla

71901:001:0527
Ojavalja

71901:001:0528
Ojapõllu

71901:001:0529
11342 Saku–Tõdva tee

71901:001:0553
11342 Saku–Tõdva tee

JK70953
Kilbi ukse avanemissuund teostada tee poole
Samale joonele LK-ga
0.00=40.68
Rajada kordusmaanduspaigaldis.

Olemasolev LK228865
Kilbi ukse avanemissuund teostada tee poole
0.00=40.68
Paigaldada kõri tarbija kaablile D75 4m
Kõri ots tuua maapinnale ning isoleerida.
Liitumiskilbi tagakülje tsentri koordinaadid:
X=6570916.03
Y=538693.96

Olemasoleva LK228865 asemel paigaldada JK70953.
LK228865 tõsta jaotuskilbi kõrvale samale joonele

Projekteeritud
AXPK 4x120 MPL44 1170
JK70953 - LK237081
L=3+188+3m
PVC 110 750N -kaitsetorus
Paigaldussügavus 0,7m

LK237081
Kilbi ukse avanemissuund teostada tee poole suunas
0.00=38.60
Paigaldada kõri tarbija kaablile D75 4m
Kõri ots tuua maapinnale ning isoleerida.
Liitumiskilbi tagakülje tsentri koordinaadid:
X=6570875.57
Y=538834.05

Haljastus taastamine ca 278m2

Ettevaatust ristumine drenaaziga

Ettevaatust ristumine drenaaziga

Projekteeritud
AXPK 4x120 MPL44 1170
LK237081 - LK237082
L=3+88+3m
PVC 110 750N -kaitsetorus L=77m
Paigaldussügavus 0.7m

Ettevaatust ristumine drenaaziga

Kaabel paigaldada min. 0.5m voolualt põhjast (35.72)

LK237082
Kilbi ukse avanemissuund teostada tee poole suunas
0.00=37.95
Paigaldada kõri tarbija kaablile D75 4m
Kõri ots tuua maapinnale ning isoleerida.
Liitumiskilbi tagakülje tsentri koordinaadid:
X=6570859.78
Y=538939.33

Ø500Mat

Graavi

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL:

- 1w1 — 1w1 — *Projekteeritud 0,4 kV kaablitrass 750N kaitsetorus*
- *esimene nr näitab kaablite arvu kaevikus*
- *Projekteeritud liitumiskilp, jaotuskilp*
- *Projekteeritud maandus*
- *Olemasolev liitumiskilp (LK228865)*
- *Olemasolev mp kaabel*
- *Olemasolev kp kaabel*
- *Olemasolev mp õhuliin*
- *Olemasolev sidetrass*
- *Olemasolev drenaazitrass*
- *Katastriüksuse piir*
- *Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)*

Märkused:
1. Projekt on teostatud digitaalteenitud aluspõhjale vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimistingimustele nr 896302
2. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides (ehitustööde ja valmisolekuhaave nõudeid.
3. Kaablid paigaldada vastavalt standardile.
4. Enne ehitustööde algust kaeta projektkihtidel teadlikkuse puudumise tagajärjel tekkinud kahjude hüvitamise kohustuse võtmiseks kõik kaablite ristumised ja lähenemised kommunikatsioonidega ja teostada kooskõlastused kõigi kommunikatsioonide valdajatega.
5. Kõik tööd on teostatavatud maatööde seaduse ja Eesti kommunikatsioonide valdajatega.





Markused:
Koordinaadid L-EST97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis
Katastriüksuste piirid: väljavõte Maa- ja Ruumiametist 11.06.2025. Kihil "PIIR" esitatud piirjoonte asukohad on informatiivsed.

Tellija: Elektrilevi OÜ	STROMTEC	Aadress: Päevalille 2-2 , Ülenurme Tartumaa, 61714	Kuupäev: 10.06.2025
		MTR: TEL002388	Töö nr.: 25-58
		Reg nr.: 12688881	Joon nr.: 001
		Telefon: +372 56 890 611	Mõõtkava: M1:500 A1
Töö nimetus: Ojavälja ja Ojapõllu kinnistute liitumine maadalpingel. Kajamaa küla, Saku vald, Harju maakond LC3997		e-mail: andres.koppel@stromtec.ee	
		Projekteerija: Andres Koppel	
Joonise nimetus: Asendiplaan		Kontrollis: Jaanus Kaldoja	

TÖÖ NR	13775G	OBJEKT	Ojavalja ja Ojapõllu maaüksuste elektriliitumine
TÖÖ KOOD	LC3997	AADRESS	Harju maakond Saku vald Kajamaa küla
KOOSTAS	K. Kuurberg	FAIL	13775G geoalus
KONTROLLIS	M. Sepp	MÕÕTKAVA	1:500
MÕÕDISTATUD	09.06.25	LEHT	1 / 1
		JOONIS	Geodeetiline alusplaan

Kirjanurk
TEL003987 EEG000316 EEP001848
yld@kirjanurk.ee, rg-kood 12592543
Lossi 33 Põltsamaa linn Jõgevamaa 48704