Nr. KPL222218
Jõukaabel 3x240+35Cu, L=1543m
Nr. KPL220765
Jõukaabel 3x240+35Cu, L=1102m

Tiigi
62904:002:1390

89901:001:0722
49 Imavere - Viljandi - Karksi-Nuia tee

Kinnisel meetodil
PEHØ160 1250N, L=39m

89901:001:0721
Aimla metskond 243

Mast nr. M55

Ajutine lõpumast

Ekseko X etapi realiseerimisel keeratakse ühendatakse masti nr. M55 minev kaabel mastist lahti ning teostatakse jätkumuhv teise mastini nr. M55 toodava kaabliga ning ühendatakse need omavahel jätkumuhvi abil

Ristumine 49 Imavere - Viljandi - Karksi-Nuia teega, 53,55 km

Demontaaž ristumisel 49 Imavere - Viljandi - Karksi-Nuia teega, 53,58 km

Mast nr. M56

89901:001:0690
Teigaste

Projekteeritav alajaam nr. AJ14274.
Olemasolevast Teigaste alajaamast tõsta 100 kVA-ne trafo ümber uude alajaama. Ümber tõsta ka bilansiarvesti ja konsentraator.
Alajaama ümbrusest kivihunnik eemaldada ja ära viia

Nr. MPL——
AXPK4G120, L=15m

89201:004:0360
Sepa

89901:001:2740
Järveveere

62904:002:0031
Paeva

49 Imavere - Viljandi - Karksi-Nuia tee
89901:001:0691

Demonteeritav KP õhuliin mastide nr. M62 ja M55 vahel, L=696m

III kaitsekategooria liikide leiukohad
KLO9317972

Kinnisel meetodil
PEHØ160 1250N, L=34m

Mast nr. M57

49 Imavere - Viljandi - Karksi-Nuia tee kaitsevööndis kulgemine, 53,71 km

89201:004:1520
53 Laidu tee

Demontaaž ristumisel 53 Laidu teega, 0,13 km

Mast nr. M58

Ristumine 53 Laidu teega, 0,125 km

Kinnisel meetodil
PEHØ160 1250N, L=36m

89201:004:1520
53 Laidu tee

Ristumine 53 Laidu teega, 0,265 km

Nr. KPL222218
Jõukaabel 3x240+35Cu, L=1543m

Nr. KPL222219
Jõukaabel 3x240+3

Kaablid nr. L02040950 ja nr. L02040949 kokku muhvida

Mast nr. M59
Teigaste mastalajaam demonteerida

89901:001:0902
Vana-Teigaste

62904:001:1624
49 Imavere - Viljandi - Karksi-Nuia tee

89901:001:0903
Päikesepargi

62904:002:1430
Teigaste

89901:001:0851
49 Imavere - Viljandi - Karksi-Nuia tee

Tähistused

- Projekteeritav KP kaabelliin
- Projekteeritav MP maakaabel
- Olemasolev MP õhuliin
- Olemasolev KP õhuliin
- Projekteeritav toru
- Raieala
- Puurimiskaevik
- Kinnisel meetodil paigaldatav toru
- Olemasolev MP maakaabel
- Olemasolev KP maakaabel
- Projekteeritav KP jaotuskilp
- Demonteeritav objekt
- Olemasolev gaasitrass
- Olemasolev sidetrass
- Olemasolev drenaaž
- Projekteeritav komplektalajaam
- Projekteeritav tugi

Märkused:
1. Maakaabel paigaldada 0,7m sügavusele, ristumisel sõiduteega 1m sügavusele ja 750N torusse. Ristumisel teiste tehnovõrkudega paigaldada maakaabel torus ja tagada nõutavad vahekaugused. Ristuvale tehnovõrgule lähemal kui 2m kaevata käsitsi.
2. Peale kaevetööde lõppu taastada töödele eelnenud olukord. Taastada katted.
3. Paigaldus- ja ehitustöödel juhinduda k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
6. Elektrikaablite sügavus riigitee maaüksusel minimaalselt 1,0m, ristumisel riigiteega 1,5m.

Projekt: Hapniku 1 võrgu rekonstrueerimine III-etapp, Pinska küla, Viljandi vald, Viljandi maakond						Tellija: Enefit Connect OÜ	
LEONHARD WEISS	Joonis: Elektripaigaldise plaan					Joonise nr: LR8822-1-6	
	Projekteeris	Keio Altoja			Tel. 53426415	Mõõtkava	M 1:500
	Projektijuht	Keio Altoja				Staadium	Tööprojekt
	Kontrollis	Keio Altoja				Keel: EST	Leht: 1 / Lehti: 1

E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348