50401:001:0191
Kraudi
50401:001:0690
Mõõbrikööstuse
50401:001:0018
20141 Rapla–Varbola tee
50401:001:0190
50401:001:1131
Jaanimaa
50401:001:0816
Tõnu–Vardi tee L1
M105
M104
M103
M102
M101
M100
M99
M98
M97
M96
M95
M94
M1
M106
M107
M2
M3
46°
43,35
60,62
44,69
12,79
96,89
98,8
97,92
102,89
108,62
102,69
97,02
105,78
104,33
101,89
66,45
W
N
E
S

Ol. olev r/b mast M105 asendada
puitmastiga - 11m, IV klass, kreosoot.
Paigaldada tugi (kreosoot, 12m, III kl).
Paigaldada nurgatraavers.

Ol. olev r/b mast M104 asendada
puitmastiga - 11m, III klass, kreosoot.
Paigaldada kandetraavers.

Ol. olev r/b mast M103 asendada
puitmastiga - 11m, III klass, kreosoot.
Paigaldada kandetraavers.
Paigaldada sädevahemikud.

Ol. olev r/b mast M102 asendada
puitmastiga - 11m, III klass, kreosoot.
Paigaldada kandetraavers.

Ol. olev r/b mast M101 asendada
puitmastiga - 11m, III klass, kreosoot.
Paigaldada kandetraavers.

Ol. olev r/b mast M100 asendada
puitmastiga - 11m, III klass, kreosoot.
Paigaldada kandetraavers.
Paigaldada sädevahemikud.

M105-M95 ristmeväljajoonis
vt joonis 005.

Ol. olev r/b mast M99 asendada
puitmastiga - 11m, III klass, kreosoot.
Paigaldada kandetraavers.

Asendada õhuliin VARBOLA:OHU fiidri algpunktist
(Ohukotsu 35/10 AJ) kuni Farmi AJ uue BLL-99
kaetud juhtmega 3x L=7793/8183m.

Ol. olev r/b mast M98 asendada
puitmastiga - 11m, III klass, kreosoot.
Paigaldada kandetraavers.

Ol. olev r/b mast M97 asendada
puitmastiga - 11m, IV klass, kreosoot.
Paigaldada toed (kreosoot, 12m, III kl).
Paigaldada ankrutraavers.
Paigaldada sädevahemikud.

Ristumine Tõnu-Vardi tee L1
Vt ristmeväljajoonis 005.

Ol. olev r/b mast M96 asendada
puitmastiga - 11m, III klass, kreosoot.
Paigaldada kandetraavers.

Asendada ol.olev "Vardi LP" uue lahklülitiga.
Lüliti tähis säilitada. Kontrollida maanduspaigaldis ning
vajadusel korrigeerida.

Ol. olev r/b mast M95 asendada
puitmastiga - 11m, IV klass, kreosoot.
Paigaldada toed (kreosoot, 12m, III kl).
Paigaldada lõputraavers.
Paigaldada ankrutraavers.
Paigaldada lõputraavers SH70+SH71 paljasliinile.

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL
- Olemasolev KP maakaabel
- Kinnistu piir
- Olemasolev puitmast
- Olemasolev r/b (raudbetoon) mast
- Olemasolev KP õhuliin
- Olemasolev madalpinge õhuliin
- Olemasolev masti tõmmits
- Projekteeritud KP õhuliin
- Projekteeritud puitmast
- Projekteeritud masti tugi
- Projekteeritud maandus
- Demonteeritav/tööst välja viidav võrk
- Olemasolev drenaaž
- Projekteeritav masti tõmmits
- Olemasolev masti tugi

Märkus:
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-24-50
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- Joonist vaadelda koos seletuskirja ning mastitabeliga!
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.

Tellija: elektrilevi	Töövõtja: enersense	Aadress: Mõigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 22.07.2024 Töö nr: 06/03/7249
Töö nimetus:	Kodila küla tootjaliitumiseks vajalike võrgutugevduste projekteerimine Kodila küla, Rapla vald, Rapla maakond IP7249	E-mail: sander.kotter@enersense.com Tel nr: +372 5547 836	Joon nr: 001 Mõõtkava:1:500
Joonise nimetus: Asendiplaan		Projekteeris: Sander Kotter Kontrollis: Raido Heinla	LK 2/8