



Paigaldada ELA SA sidetrassile pealt paigaldatav sidekaev (Vesimentor). Kaevu tähis 099K105. Rajada sidetoru sidekaevuni 099K105. Paigaldatud sidekaevus 099K105 katkestada ELA SA 4-avalise multitoru mikrotorud 2-4 (oranž, roheline, pruun). 48-kiuline kaabel puhuda paigaldatud sidekaevu 099K105 ja Vaiatu Rahvamajas ELA SA seadmekapis 099N21 oleva paneeli 099P54 vahelise ELA SA 4-avalise multitoru 3.mikrotorusse (roheline). Lõigu tähis 099L02H14. Paigaldatud sidekaevus 099K105 katkestada 1.mikrotoru (sinine) ettevaatlikult nii, et mikrotorus olev kaabel 099L02H14 jääks terveks! Vaiatu Rahvamajas ühendada lahti olemasolev kaabel 099L02H14 ja tõmmata kaabel paigaldatud sidekaevu 099K105 muhvi 099M52 ühendamiseks. Sidekaevust 099K105 puhuda kaabel edasi mööda paigaldatud sidetoru sihtkohta

TINGMÄRGID:

	KATASTRÜKSUSTE PIIRID
	PROJEKTEERITUD MULTITORU
	PROJEKTEERITUD KINNINE LÄBIMINEK KAITSETORUS 1250N
	PROJEKTEERITUD KAITSETORU 750N
	SUUNPUURIMISE ALGUS- JA LÕPUKAEVIK
	PROJEKTEERITUD MARKERPALL
	PROJEKTEERITUD PLASTKAEV
	PROJEKTEERITUD TUNNUSPOST
	PROJEKTEERITUD SIDEKAPP
	OLEMASOLEV SIDE KAABLIKANALISATSIOON
	OLEMASOLEV MADALPINGE ÕHULIIN
	PROJEKTEERITAV ÕHULIIN
	PROJEKTEERITAV ÕHULIIN/kliendiliin

MÄRKUSED:
 Kõrgused EH2000 süsteemis
 Koordinaadid L-EST97 süsteemis
 Plaanil kajastatud piirid Maa-ameti andmete põhjal seisuga 07.04.2021. (kihil "PIIR" esitatud piirjoonte asukohad on informatiivsed)

Töö nr.	5209P VT1395	Objekt:	Jõgeva vald Vaiatu küla Elektrilevi sidevõrk	koostatud:	05.05.2021
Objekti aadress		Mõõtkava	Leht	Lehti	fail:
		1:500	2	2	5209P VT1395 Asendiplaan
Koostas	I.Rohula	Joonis:	Siderajatiste projekt		
Kontrollis	H.Jürmann				



OÜ Kirjanurk
 EEG000316; 686 MA-k
 EEP002846; TEL002778
 Hliivälja tee 20 Oru küla
 Kose vald Harju maakond
 tel: +3725209235