Ehitada välja **0,4 kV madalpinge maakaabel AXPK 4G240 (MPL444826)**
projekteeritud jaotuskilbist JK71628 kuni projekteeritud jaotuskilbini JK71627
L=425 / 431 m, kogu mahus kaitsetorus
Paigaldussügavus haljasalal min 0,7m, põllu- ja teemaal min 1,0m

Ehitada välja **0,4 kV madalpinge maakaabel AXPK 4G240 (MPL444824)**
olemasolevast MAJ 6315:(Kose) F2 kuni projekteeritud jaotuskilbini
JK71628, L=323 / 336 m, kogu mahus kaitsetorus
Paigaldussügavus haljasalal min 0,7m, põllu- ja teemaal min 1,0m

Katendid taastada olemasolevasse olukorda
Kaablikaeviku ristlõiked ja katendite taastamist vt jooniselt 001

Ettevaatust!
Ristumine olemasoleva veetrassiga!
Veetorustiku sügavus **ca 1,33 m-1,72 m** (vastavalt Sutika arenduspiirkonna
VK torustike teostusjoonisele nr 1632-04.24)
NB! Ristumisel kaevata käsitsi ja teha kindlaks
surfimise teel olemasolevate kommunikatsioonide täpne asukoht!

Ettevaatust!
Ristumine olemasoleva veetrassiga!
Veetorustiku sügavus **ca 1,31 m** (vastavalt Sutika arenduspiirkonna
VK torustike teostusjoonisele nr 1632-04.24)
NB! Ristumisel kaevata käsitsi ja teha kindlaks
surfimise teel olemasolevate kommunikatsioonide täpne asukoht!

Ettevaatust!
Ristumine olemasoleva kanalisatsioonitrassiga!
Kanalisatsioonitorustiku sügavus **ca 1,44 m** (vastavalt Sutika arenduspiirkonna
VK torustike teostusjoonisele nr 1632-04.24)
NB! Ristumisel kaevata käsitsi ja teha kindlaks
surfimise teel olemasolevate kommunikatsioonide täpne asukoht!

Paigaldada kogu kaeviku mahus alates alajaamast kuni
Nigula tn 1/3 jaotuskilbini reservtoru
PVC D160 750N (lahtine kaevik) 1250N (kinnine meetod)
L=746 m

Paigaldada sokliga pinnases 2-kohaline liitumiskilp
LK239026 Nigula tn 15, 17
Paigaldada sokliga pinnases jaotuskilp **JK71628**
küljega vastu LK, kilbid eraldi soklitel
Uste avanemissuunad teostada tänava poole
Paigaldada ühine maanduspaigaldis
Kilbid komplekteerida vastavalt elektriskeemile
Tarbijakaablile paigaldada reservtoru, toru otsa koht
tuua maapinnale ja tihendada-isoleerida, D50 450N L=2m (2tk)

33801:001:0836
Kose–Jägala kergtee L10

33801:001:1084
Nigula tn 15

33801:001:1086
Nigula tänav L3

33801:001:1085
Nigula tn 17

maap. 59,11
t.peal 57,78
maap. 59,11
t.peal 57,39

maap. 57,50
t.peal 56,14
maap. 57,50
t.peal 56,19

maap. 56,52
t.peal 55,08
maap. 56,52
t.peal 55,00
maap. 56,40
t.peal 54,94

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

Projekteeritud liitumiskilp maanduskontuuriga
Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 750N
Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 1250N (kinnisel meetodil)
Projekteeritud tarbija kaablikaitsetoru D50mm, 450N
Projekteeritud reservtorud
Kinnistu piir
Olemasolev madalpinge maakaabel
Olemasolev keskpinge õhuliin
Olemasolev veetorustik
Olemasolev kanalisatsioonitorustik
Olemasolev sidekaabel (ELASA)
Taastatav haljasala

TINGMÄRGID Nigula tänava ehitusprojektist

Proj. sõidutee kate
Proj teepeenar

Märkus:
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-25-176.
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
-**Objekt asub riigitee nr 12 Kose-Jägala tee kaitsevööndis. Järgida Transpordiameti poolt kehtestatud nõudeid.**

Tellija: elektrilevi	Töövõtja: enersense	Aadress: Mõigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 21.01.2026 Töö nr: ENS-25-176
Töö nimetus: Nigula 1,15 ja 17 liitumine madalpingel Kose alevik,Kose vald, Harju maakond LP7767		E-mail: egle.ninep@enersense.com Tel nr: +372 5597 1898	Joon nr: 001/2 Versioon: v01
Joonise nimetus: Asendiplaan		Projekteeris: Egle Ninep-Kaselt Kontrollis: Sander Kotter	Mõõtkava:1:500