LK235149
Tarbijakaabli jaoks reservtoru
PVC50 450N L=2 / 4 m
Uks sissesõidutee poole.

JK70332

Kärdla metskond 209
39201:004:1037

Pumpla
39201:004:2820

Lehtma Vesi
39201:004:006

Langu
39201:004:0496

kinnine läbindamine:
PVC110 1250N L= 20 m

Tee serva kruusaga taastamine ca 6 m² ; ca 2 m³

Reservtoru lõpp.

Pumbamaja
39201:004:2800

kinnine läbindamine:
reservtoru PVC160 1250N L= 20 m

Lõimastu tee
20501:001:0984

Nõmmemetsa
39201:004:0497

Reservtoru PVC160 750N L= 33 m

20501:001:1302

kinnine läbindamine:
PVC110 1250N L= 7 m

kinnine läbindamine:
reservtoru PVC160 1250N L= 7 m

Reservtoru PVC160 750N L= 29 m

Laoplatsi
39201:004:5140

kinnine läbindamine:
reservtoru PVC160 1250N L= 12 m

kinnine läbindamine:
PVC110 1250N L= 12 m

20501:001:0905

82 Lehtma sadama tee
39201:004:4880

Sadama tee
20501:001:1214

MPL437686 AXPK 4G240 L= 303 / 310 m
AJ15550 F5 - JK70332
lahtine kaevik: min 1,0 m sügavusel
kinnised läbindamised: min 1,5 m sügavusel

Kaitsetorudes:
PVC110 1250N L = 77 m (kinnised läbindamised)
PVC110 750N L = 226 m

km 6,93

Pääsu
39201:004:0958

20501:001:1114

Reservtoru PVC160 750N L= 71 m

Lehtma tee 2
39201:004:0936

Terminali
39201:004:0946

82 Lehtma sadama tee
39201:004:4880

kinnine läbindamine:
PVC110 1250N L= 38 m

kinnine läbindamine:
reservtoru PVC160 1250N L= 38 m

reformimata maa
20501:001:1292

Lehtma tee 4
39201:004:0938

AJ15550
(töö IP6880)

Reservtoru PVC160 750N L= 53 m

Reservtoru algus.

Lehtma tee 6
39201:004:0941

24 kV maakaabel
(töö IP6880)

km 6,79

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

Hanketööga IP6880 projekteeritud:
(ei ole käesoleva töö raames)

Komplektalajaam
24 kV maakaabel
24 kV tarbijakaabel

Olemasolev 10 kV tarbijakaabel
Mitte töös olev tänavavalgustuskaabel

Projekteeritud maakaabel kaitsetorus PVC D110 1250N
Projekteeritud maakaabel kaitsetorus PVC D110 750N
Projekteeritud reservtoru PVC160 1250N
Projekteeritud reservtoru PVC160 750N
Projekteeritud tarbijakaabli reservtoru PVC D50 450N
Projekteeritud 0,4 kV jaotuskilp (sinisega on tegelik suurus)
Projekteeritud 0,4 kV liitumiskilp (sinisega on tegelik suurus)
Kruusaga taastamine
Kinnistu piir

Märkused:
-) Geoalusena kasutatud OÜ Kirjanurk tööd nr 13349G.
-) Maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
-) Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
-) Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
-) Kui kaablitrass väljaspool riigimaantee maad tuleb rajada paesesse pinnasesse, siis süvendada kaabel 0,1m pae sisse min 0,5m maapinna kõrgusest.

Tellija: elektrilevi	Töövõtja: enersense	Aadress: Energia tn. 4, Pärnu, 80042	Kuupaev: aprill 2025
		Reg nr: 11445550	Too nr: LC3280
Too nimetus:	Pumpla mü liitumise tööprojekt. Lehtma küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond.	Telefon: 5642985	Joon nr: 001
		e-mail: ain.talts@enersense.com	Mõõtkava: 1:700 (A3)
Joonise nimetus:	Asendiplaan	Projekteerija: Ain Talts	