Demonteeritav Ulja alajaam

Ühendada ümber ol olev 10kV kaabel nr.0634 uue alajaamale

Ühendada ümber ol olev 0,4kV kaabel AXPK4G120 nr.MPL444453 uue alajaamale

Projekteeritud AJ nr.**AJ27318** HEKA1VM630 trafoga 160kVA 10/0,4 kV

Projekteeritud maakaablid AHXAMK-W.3x120+35 24 kV nr.KPL421054 ja nr.KPL421055 L_{TRASS}=283m/L_{KAABEL}=315m Kaitsetorus 2xD=160mm 1250N (L=113m) ja 750N (L=170m)

Projekteeritud maakaabel AXPK4G120 nr.MPL444452 L_{TRASS}=19m/L_{KAABEL}=34m Kaitsetorus D=110mm 450N L=19m Taastada ühendus mastil

Demonteeritav õhuliin

km 24,77

Asendada mast ja tugi, kinnistu omaniku palvel paigaldada mast pikkusega 13m (11m maapeal), klass 3

M.72

17502:001:0296 Kõrve

17502:001:0509 Kivimäe

17502:001:1460 12129 Valga-Lelu-Teemeti tee

17502:001:0511 Lehma

17502:001:1470 83 Suuremõisa-Käina-Emmaste tee

17502:001:0588 Featuse

X = 6513800 Y = 421150

X = 6513750 Y = 421000

N

MÄRKUSED:
1. Ühikuta mõõtmed meetrites.
2. Kaabel kaitsta kogu trassi ulatuses kaablikaitsetoruga.
3. Liivapadi kivises pinnases võikui kaeviku põhi jäetakse tasandamata.
4. Tagasitäitmisel pinnas tihendada vastavalt kehtivatele nõuetele.
5. Kõrghaljastusest ligemal kui 2m või teiste kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) kaevetööd teostada käsitsi.
6. Pärast ehitustöid taastada pinnase ja teekatte endine olukord.

MÄRKUSED:
1. Enne tööde alustamist kutsuda kohale Elektrilevi OÜ ja teiste kommunikatsioonide esindajad ning määrata ristuvate trasside täpsed asukohad ja sügavused.
2. Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga.
3. Töödel järgida Elektrilevi OÜ ja valmistajatehaste kehtivaid nõudeid (sh 0,4...20kV Võrgustandard).
4. Arvestada kooskõlastuste tingimustega.
5. Pärast töid taastada pinnase ja teede endine olukord ning korrastada ehitusjäljed (k.a. pinnasalad, kus pole eraldi taastamise viirutust).

TINGMÄRGID

- Projekteeritav 10kV maakaabelliin
- Projekteeritav 0,4kV maakaabelliin
- Projekteeritav jätkumuhv
- Projekteeritav jaotuskilp
- Asendatav KP mast
- Asendatav tugi
- Projekteeritud kinnisel meetodil paigaldatud puurimistoru PE, 1250N
- Suundpuurimise lõpu- ja alguskaevik (1,5 x 1,0m)
- Taastatav pinnasala
- Taastatav haljasala

Muudatuse nr	Kuupäev	Projekteerija	Vastutav spetsialist	Selgitus

Projekteerija Keskkonnaprojekt ENGINEERING & CONSULTATIONS OÜ KESKKONNAPROJEKT A: Ringtee 12, 50105 Tartu T: +372 7305 060 E: kp@keskkonnaprojekt.ee MTR reg nr EP10769210-0001		Töö nimetus Emmaste-VALGU (M72-Ulja AJ-M72) piirkonna keskpingevõrgu parendamine	Töö tellija Elektrilevi OÜ
		Joonise nimetus Asendiplaan	Töö väljaandmise aeg 15.07.2026
			Joonise digiaadress IP9108_TP_EL-4-01_asendiplaan
Vastutav spetsialist Ilja Galkin	Allkiri */allkirjastatud digitaalselt/*	Objekti aadress Rannaküla Emmaste vald Hiiumaa	Projekti staadium: TP Töö number: IP9108
Projekteeris Ilja Galkin	Allkiri */allkirjastatud digitaalselt/*		Mõõtkava: 1:500 Joonise number: EL-4-01