Märkused:

- Topo-geodeetiline alusplaan tehnovõrkudega - Geopartner OÜ, töö nr GEO 24-4624. Koordinaadid L-Est 97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.
- Mikrotorustiku paigaldusvõimalused üldnõuded:
  - haljasalal, kus puudub otsene ohl mikrotorustikule, min 0,5 m;
  - kohalliku tee transpordimaal või transpordimaa puudumisel kohalliku tee servale lähemal kui 3 meetrit mõõdetuna teekatte servast, min 1,0 m;
  - ridumisel kohalikke ja riiklikke teid ületades, ehedu liiklusega ilusalal, parkimisplatsi alt, künnimisel min 1,0 m.
- Täiendavad tingimused riigitee maaüksusele kavandatud mikrotorustikule:
  - riigitee maaüksusele kavandatud mikrotorud peavad paiknema minimaalselt 1,0 m sõiguvusel ning 1,5 m kõrgusel maapinnast;
  - riigitee maaüksusel täiendavalt üldine nõue 1,5m kaitsetsl ja mahaolutsel 1,2m ning 1250 N tugevuses kaitsetorus.
  - Mikrotorustiku erijuhud paigaldussgoovide ja täiendava kaitsmise vajaduse kohta on ära toodud asendiplaanidel.
- Ehitamise käigus täpsustada olemasolevate trasside asukohad ja sõiguvused maapinnas ning arvestada kõrvuti kulgevate kaabliliselvõrkudega, milles kõikidmalikud kaeve ja mulltöid tohivad teostada ainult on kesktatul. Töödе teostamine tiinspektsiooni kaitsevõrdnõs võib tolmuda kooskõlastatult vastava riigitee valitaja järeivalve ülevaega.
- Projekteeritud mikrotorustiku paikmerine riduna tehnovõrgu all või kohal määrab tehnovõrgu sõiguva. Riidumisel olemasoleva tehnovõrguga teostada tehnovõrgu all, kui peall poolt pole võimalik kinni pidada nõukarast sõiguvusest või ei nõuta teisiti. Riidumisel ja rõõpkülgemisel teiste tehnovõrkudega arvestada nõudeid, mis on esitatud nende valdajate kaitsevõrdnõs või tolmuda kooskõlastatult vastava riigitee valitaja järelvalve ülevaega.
- Ehituse ajal tehtkevatkut kaablid, torud ja kannud kahtla tähendavalt mehaanilise vigastuste vältimiseks.
- Sidetrassile pealiskihi, murukatted, teed ja muid rajatised tuleb taastada vastavalt nende endisele kujule. Kaevise tähtimisel tihendada pinnast. Enne tööde alustamist on vajalik hankida kaevetööde luba.
- Välitöa trasside vahetus läheduses säilitatavate puude vigastamist.

Tingmärgid

- Olemasolev hoone
- Katastriüksuse ja aadress
- Katastripiirid
- Olemasolev keskpinge õhuliin
- Olemasolev madalpinge õhuliin
- Olemasolev kaugjuhtimiskaabel
- Olemasolev madalpinge maakaabel
- Olemasolev sidekaabel
- Olemasolev sidekanalisatsioon
- Olemasolev veetrass
- Olemasolev kanalisatsioon
- Olemasolev sadeveekanalisatsioon
- Olemasolev drenaaž
- Projekteeritud side juatuspunkt (kapp maapinnal)
- Projekteeritud side vahejatuspunkt (kapp maapinnal)
- Projekteeritud sidekaev
- Projekteeritud tõpp-punkt (markerpaal maa sees)
- Projekteeritud maasisene mikrotorustik(side) - DB-klass (Direct Bury) märgistuselga, min 1000N
- Projekteeritud maasisene mikrotorustik(side) kinnisel meetodil - puurmistoru PE D50, 1250N
- Projekteeritud perspektiivne klemdiblokk) - maa sees
- Projekteeritud kaitsetoru
- Suunduurimise rõpu- ja alguskaevik

Maaparandusehitise reguleeriv võrk
Melliste, kood: 21046102005O/001

Järve tee 9
50101:004:0176

Järve tee 3
50101:004:0258

Järve põik
29101:001:0350

Järve tee 1
50101:004:0073

Järve tee 7
29101:001:0351

Paisjärve
50101:004:0167

Mäe tee 16
50101:004:0303

Pesapuu tee 2
50101:004:0024

Järve tee 6
50101:001:0255

Järve tee 4a
29101:001:1601

Järve tee 2
50101:004:0179

Järve tee 4
29101:001:1600

Mäe tee 19
50101:004:0173

Mäe tee 18
50101:004:0245

Järve tee 11
50101:004:0270

Järve tee 8
29101:001:1468

Järve tee 8a
29101:001:1467

Järve tee 10
50101:004:0254

Järve tee 13
50101:004:0293

Mäe tee 20
50101:004:0244

Mäe tee 21
50101:004:0170

Pesapuu tee 2a
50101:004:0232

Järve tee 12
50101:004:0255

Mäe tee 23
50101:004:0169

Mäe tee 22
50101:004:0246

Mäe tee 23a
29101:001:0763

Järve tee 14
50101:004:0294

Paisjärve
50101:004:0167

Poka tee 3
50101:004:0152

Poka tee 1
50101:001:0229

22267 Melliste-Heili tee
50101:004:0329

Indrunuga
50101:004:0035

Teekaitsevöönd

Mikrotorustik paigaldada kinnisel meetodil - suunduurimine ca 10m, min sõiguva 1,0m (puuraku sisseõõrmatav toru 1xPE D50, 1250N)

Mikrotorustik paigaldada kinnisel meetodil - suunduurimine ca 5m, min sõiguva 1,0m (puuraku sisseõõrmatav toru 1xPE D50, 1250N)

Mikrotorustik paigaldada kinnisel meetodil - suunduurimine ca 12m, min sõiguva 1,0m (puuraku sisseõõrmatav toru 1xPE D50, 1250N)

Mikrotorustik paigaldada kinnisel meetodil - suunduurimine ca 11m, min sõiguva 1,0m (puuraku sisseõõrmatav toru 1xPE D50, 1250N) Riidumine veetrassiga!!! Veetrassi sõiguva ja asukohl surfida enne suunduurimist. Suunduurimisel peab olema minimaalne vahekaugus riidumisel olemasoleva trassiga 0,5m.

Mikrotorustik paigaldada kinnisel meetodil - suunduurimine ca 7m, min sõiguva 1,0m (puuraku sisseõõrmatav toru 1xPE D50, 1250N) Riidumine elektrikaablitega, sõiguva vat ca 0,7mlll! Elektrikaablite sõiguva ja asukohl surfida enne suunduurimist. Suunduurimisel peab olema minimaalne vahekaugus riidumisel olemasoleva trassiga 0,5m.

Mikrotorustik paigaldada kinnisel meetodil - suunduurimine ca 30m, min sõiguva 1,0m (puuraku sisseõõrmatav toru 1xPE D50, 1250N) Parallelkuiglemine elektrikaabliga, sõiguva ca 0,7m ja riidumine kanalisatsioonga!!! Trasside sõiguva ja asukohl surfida enne suunduurimist. Suunduurimisel peab olema minimaalne vahekaugus riidumisel olemasoleva trassiga 0,5m.

Mikrotorustik paigaldada kinnisel meetodil - suunduurimine ca 7m, min sõiguva 1,0m (puuraku sisseõõrmatav toru 1xPE D50, 1250N) Riidumine kanalisatsioonga!!! Trasside sõiguva ja asukohl surfida enne suunduurimist. Suunduurimisel peab olema minimaalne vahekaugus riidumisel olemasoleva trassiga 0,5m.

Mikrotorustik paigaldada kinnisel meetodil - suunduurimine ca 9m, min sõiguva 1,0m (puuraku sisseõõrmatav toru 1xPE D50, 1250N) Riidumine veetrassiga!!! Veetrassi sõiguva ja asukohl surfida enne suunduurimist. Suunduurimisel peab olema minimaalne vahekaugus riidumisel olemasoleva trassiga 0,5m.

Mikrotorustik paigaldada kinnisel meetodil - suunduurimine ca 19m, vt plkipunktl (puuraku sisseõõrmatav toru 1xPE D50, 1250N)

Mikrotorustik paigaldada kinnisel meetodil - suunduurimine ca 10m, vt plkipunktl (puuraku sisseõõrmatav toru 1xPE D50, 1250N)

Mikrotorustik paigaldada kinnisel meetodil - suunduurimine ca 8m, min sõiguva 1,0m (puuraku sisseõõrmatav toru 1xPE D50, 1250N)

Mikrotorustik paigaldada kinnisel meetodil - suunduurimine ca 6m, min sõiguva 1,0m (puuraku sisseõõrmatav toru 1xPE D50, 1250N)

Mikrotorustik paigaldada kinnisel meetodil - suunduurimine ca 18m, min sõiguva 1,0m (puuraku sisseõõrmatav toru 1xPE D50, 1250N)

Mikrotorustik paigaldada kinnisel meetodil - suunduurimine ca 6m, min sõiguva 1,0m (puuraku sisseõõrmatav toru 1xPE D50, 1250N)

Mikrotorustik paigaldada kinnisel meetodil - suunduurimine ca 8m, min sõiguva 1,0m (puuraku sisseõõrmatav toru 1xPE D50, 1250N)

Mikrotorustik paigaldada kinnisel meetodil - suunduurimine ca 6m, min sõiguva 1,0m (puuraku sisseõõrmatav toru 1xPE D50, 1250N)

Ettevaatust, rajatised drenaažgal!! Vt selletukirl plk 2.2.