565950

N

W E

S

37501:003:1860
Viljandi mnt 17

37501:003:1571
20156 Käru-Kädva tee

37501:003:1720
Vesiroosi tn 7

37501:003:1730
Viljandi mnt 14

37501:003:1910
Viljandi mnt 14a

37501:003:0048
Lasteaia

37501:001:0183
Vesiroosi tn 4

37501:003:0650
Vesiroosi tn 5

37501:003:1740
Viljandi mnt 16

37501:001:0142
Vesiroosi tänav

83401:001:0426
Vesiroosi tn 2a

Puurimislõik H-I:
L_{trass}=31m.
Ristumine kanalitrassidega. Enne puurimistööde algust trassi asukoht kindlaks teha.

Puurimislõik G-H:
L_{trass}=10m.
Ristumine kanalitrassiga. Enne puurimistööde algust trassi asukoht kindlaks teha.

Puurimislõik E-F:
L_{trass}=11m.
Ristumine vee- ja kanalitrassiga. Enne puurimistööde algust trassi asukoht kindlaks teha.

Demontaaž:
Demonteerida õhuliin AMKA 3x50+70, L=106m.
Demonteerida mastid M4, M5, M6 (sh toestus).
Mis saab Enefit Connect sideõhuliiniga?

Paigaldada 1-kohaline voolutrafodega liitumiskilp LK240023.Peakaitse 3x250.
Mõõtesüsteem tuua hoone keldrist uude kilpi.
Taastada Vesiroosi tn 7 kortermaja toide kaabliga AXPK 4G240, L=31/56 m.

Lõik F-G, lahtine kaeve:
L_{trass}=56m.

Demontaaž:
Demonteerida 26554JK. Demonteerida 53880LK, mis asub hoones.

JK71981 F1:
Paigaldada maakaabel AXPK 4G240 (MPL446532) kuni projekteeritud liitumiskilbini LK240023, L=124/130 m.

AJ Paenurme:(Türi) F18:
Asendada olemasolev fiidrikaitselüliti.
Asemele paigaldada XLP2 ning sularid.
F18'st paigaldada maakaabel AXPK 4G240 (MPL446531) kuni projekteeritud jaotuskilbini JK71981, L=120/133m.

Lõik B-C, lahtine kaeve:
L_{trass}=15m.
Ristumine Telia sidetrassiga, 0,4kV kaablitega. Enne tööde algust trasside asukoht kindlaks teha.

Puurimislõik C-D:
L_{trass}=19m.
Ristumine Telia sidetrassiga. Enne puurimistööde algust trassi asukoht kindlaks teha.

Puurimislõik A-B:
L_{trass}=18m. Vt ristmeväljajoonis 003.
Tööd riigiteel nr 20156 km 0.616.
Ristumine Telia sidetrassiga, ELA SA sidetrassiga, TV trassiga. Enne puurimistööde algust trasside asukohad kindlaks teha.

Lõik D-JK71981, lahtine kaeve:
L_{trass}=51m.
Ristumine vee- ja kanalitrassidega. Enne tööde algust trasside asukoht kindlaks teha.

Lõik JK71981-E, lahtine kaeve:
L_{trass}=49m.
Taastada kruusatee 19 m^2.

Paigaldada 1-kohaline liitumiskilp LK240022.Peakaitse 3xC40.
Mõõtesüsteem tuua hoone seinalt uude kilpi.
Taastada Vesiroosi tn 2a toide kaabliga AXPK 4G25, L=3/9 m. Kaabel kaitsetorus 450N, D50mm.

Kaabli kaitsetorud:
Lahtisel meetodil - D160mm, 750N;
Kinnisel meetodil - D160mm, 1250N.

Kaabli paigaldussügavused:
haljasalal min 0,7m (v.a riigitee maal);
tee all min 1,0m;
Riigitee 20156 all - min 1,5m;
Riigiteemaal - min 1,2m.

400/315 Plast
Kaas 57.54
1) 55.64
2) 56.05
3) 55.64

400/315 Plast
Kaas 57.69
1) 55.59
2) 55.97
3) 55.59

400/315 Plast
Kaas 57.55
1) 55.40
2) 55.80
3) 55.40

400/315 Plast
Kaas 57.59
1) 55.51
2) 55.90
3) 55.51

400/315 Plast
Kaas 57.56
1) 55.46
2) 55.91
3) 55.46

400/315 Plast
Kaas 57.27
1) 55.30
2) 55.10

400/315 Plast
Kaas 57.69
1) 55.27
2) 56.03
3) 55.27

630/500 Plast
Kaas 57.81
1) 55.36
2) 55.36
3) 55.40

400/315 Plast
Kaas 57.07

Toru orient. suund
Kasutusest väljas

Orient. toru suunad

Kasutusest väljas

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

Projekteeritud liitumiskilp maanduskontuuriga
Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 750N
Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 1250N (kinnisel meetodil)
Projekteeritud tarbija kaablikaitsetoru D50mm, 450N
Kinnistu piir
Olemasolev MP maakaabel
Olemasolev küttetrass
Olemasolev sidekaabel (Telia)
Olemasolev sideõhuliin (Enefit Connect)
Olemasolev kanalisatsioonitrass
Olemasolev veetrass
Taastatav tee, pinnastee - 6 m^2, kruusatee - 19 m^2
Projekteeritud tarbijakaabel
Projekteeritud jätkumuhv tarbija kaabli jaoks

Märkus:
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-26-021.
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
- Kaabli paigaldamine kinnise meetodi puhul; kui toimub haljasalal ristumine tehnovõrguga, siis kaevata käsitsi lahti ning fikseerida trassi asukoht ning sügavus.









Tellija: elektrilevi	Töövõtja: enersense	Aadress: Mõigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 02.04.2026 Töö nr: ENS-26-021
Töö nimetus: Paenurme: (Türi) F17 nõuetekohasus, Käru alevik, Türi vald, Järva maakond IP8605		E-mail: sander.kotter@enersense.com Tel nr: +372 5547 836	Joon nr: 001 Versioon: v01
Joonise nimetus: Asendiplaan		Projekteeris: Sander Kotter Kontrollis: Veiko Natus	Mõõtkava:1:500 (A2)