Ol.olev r/b mast M2 asendada puitmastiga - 12m, III kl, kreosoot. Paigaldada maandus.
Olemasolevale mastile M1 paigaldada maandus.
93,29
100,81
74,52
80,8
M105
M106
M1
M2
93,28
M3
75,33
Asendada paljasõhuliini juhe Velise:VLG fiidri haruliinil lõigus M105-AJ15707-AJ15708 uue BLL-62 kaetud juhtmega 3x L=1814/1905m.
Ettevaatust! Ristumine ELV 0,4kV õhuliiniga ja Raikküla-Päärdu teega (km 26.636). Vt ristmevälja joonis 009.
Ettevaatust! Ristumine ELV 0,4kV õhuliiniga. 0,4kV õhuliini mastidele M1 ning M2 paigaldada kordusmaandus. Vt ristmevälja joonist 017.
20165 Raikküla-Päärdu tee
Ol.olev r/b mast M3 asendada puitmastiga - 12m, III kl, kreosoot. Paigaldada maandus. Paigaldada tugi.
Ol.olev r/b mast M4 asendada puitmastiga - 12m, IV kl, kreosoot. Paigaldada maandus.
Ristumine Aravete tee L1, vt ristmevälja joonis 010.
43,36
62,12
M4
M6
Ol.olev r/b mast M5 asendada puitmastiga - 11m, III kl, kreosoot.
Demonteerida Rohujahu AJ. Paigaldada mastile M4 mastalajaam AJ15707. Tõsta ringi olemasolev 160kVA trafo ning paigaldada kaoarvesti. Siduda olemasolevad liinid uue alajaamaga.
Ol.olev r/b mast M6 asendada puitmastiga - 11m, III kl, tanalith. Paigaldada tugi.
78,95
Ol.olev r/b jalandiga mast M7 asendada puitmastiga - 11m, III kl, kreosoot.
87,74
M7
Ol.olev r/b jalandiga mast M8 asendada puitmastiga - 12m, III kl, kreosoot.
82,36
M8
Ol.olev r/b jalandiga mast M9 asendada puitmastiga - 11m, III kl, kreosoot.
75,72
M9
M10
Visangu M7-M12 vt ristmevälja joonis 022.
50,12
Ol.olev r/b jalandiga mast M10 asendada puitmastiga - 11m, III kl, kreosoot.
Ol.olev r/b jalandiga mast M11 asendada puitmastiga - 11m, III kl, kreosoot.
M11
114,65
M12
Ol.olev r/b jalandiga mast M14 asendada puitmastiga - 11m, III kl, kreosoot.
Ol.olev r/b jalandiga mast M13 asendada puitmastiga - 11m, III kl, kreosoot.
83,6
Ol.olev r/b jalandiga mast M12 asendada puitmastiga - 11m, III kl, kreosoot.
M13
52,04
M14
Ristumine Võeva-Mäliste tee L3. Vt ristmevälja joonist 011.
76,72
M15
Ol.olev r/b jalandiga mast M15 asendada puitmastiga - 11m, III kl, kreosoot. Paigaldada tugi
84,65
M16
TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL
Olemasolev KP maakaabel
Kinnistu piir
Olemasolev puitmast
Olemasolev r/b (raudbetoon) mast
Olemasolev KP õhuliin
Olemasolev madalpinge õhuliin
Olemasolev masti tõmmits
Projekteeritud KP õhuliin
Projekteeritud puitmast
Projekteeritud masti tugi
Projekteeritud maandus
Demonteeritav/tööst välja viidav võrk
Olemasolev drenaaž
Märkus:
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-24-88
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- Joonist vaadelda koos seletuskirja ning mastitabeliga!
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
Mastid, mis vahetusse ei lähe, vajadusel õiguda!
Lehekülgede paiknemine
Tellija: elektrilevi
Töövõtja: enersense
Aadress: Mõigu 3, Tallinn 10112
Reg. nr: 11445550
Kuupäev: 05.07.2024
Töö nr: 06/02/7059
Töö nimetus: Valgu-Velise, Märjamaa vald, Rapla maakond IP7059
E-mail: sander.kotter@enersense.com
Tel nr: +372 5547 836
Joon nr: 001 / LK11
Mõõtkava:1:500
Joonise nimetus: Asendiplaan
Projekteeris: Sander Kotter
Kontrollis: Janar Kubbi
Leht: 11/15