14303: 002: 0134
Tsooru park

657900

14303: 002: 0186
Parkla

Antsla–Sänna tee

Kahe parkimis-laadimisala
märkimine ja teekattemärgised 976b

Projekteeritud laadija
- Mark: Autel 50kW slim EV Charger
- Vundament 1000x1000x800
- Paigaldada parkimiskohtade poole

Projekteeritud maakaablid torus
- Nr: MPL2.0
- MCMK 4x35/16, L_{KAABEL}=11m, L_{TRASS}=5m
- MCMK 2x2,5/2,5, L_{KAABEL}=11m, L_{TRASS}=5m
- 2x (Ø110mm, 450N, L_{TORU}=7m, L_{TRASS}=5m)
- Sügavus: min 0,7m

Projekteeritud sidekaabel torus
- 2x (CAT6 FTP 4x2x0,5 väli, L_{KAABEL}=11m, L_{TRASS}=5m)
- Ø50mm, 450N, L_{TORU}=7m, L_{TRASS}=5m
- Sügavus: min 0,7m

Ehitatud liitumiskilp
"LK234484"

Projekteeritud 0,4kV maakaablid
- Nr: MPL1.0
- AXPK 4G50, L_{KAABEL}=6m, L_{TRASS}=1m)
- Kaitsetoru 750N(L_{TRASS}=1m)
- Sügavus: min 0,7m

Projekteeritud vahekilp
- Nr: JK S1
- Kõrgusmärk: Ol.olevast maapinnast 0,3m
- JK paigaldada uksega parkimiskohtade poole

H
Coop Tsooru kauplus

14303: 002: 0030
Kaupluse

14303: 002: 2181
Tsooru–Kangsti

Projekteeritud valgusti
- Koonusmast L=8m
- Konsool: L=1,5m

Projekteeritud maakaabel torus
- Nr: MPL3.0
- 3x (MCMK 2x2,5/2,5, L_{KAABEL}=17m, L_{TRASS}=5m)
- Ø50mm, 450N, L_{TORU}=7m, L_{TRASS}=5m
- Sügavus: min 0,7m

Projekteeritud sidekaabel torus
- 2x(CAT6 FTP 4x2x0,5 väli, L_{KAABEL}=17m, L_{TRASS}=5m)
- Ø50mm, 450N, L_{TORU}=7m, L_{TRASS}=5m
- Sügavus: min 0,7m

postkast
bet.kivi
kr
renn

TINGMÄRGID

- XW1 — Projekteeritud maakaablid torus (X-kaablite arv trassis)
- X/ — **Projekteeritud sidekaabel** (X-kaablite arv trassis)
- Projekteeritud 750N kaablikaitsetoru
- Projekteeritud kaablikaitsetorude paigaldus kinnisel meetodil
- Projekteeritud puurimiskaevik (1x1m)
- Projekteeritud vahekilp
- Projekteeritud valgusti
- Projekteeritud kaamera
- Projekteeritud elektriauto laadija DC 50kW
- Projekteeritud elektriauto laadija kaitsepost
- Projekteeritud elektriauto laadija vundament
- Projekteeritud parkimiskoht
- Projekteeritud parkimiskoha märgistus
- Elektrisõidukite laadimiskoha märgistus
- Kinnistu piir

LK234484 tingmärgid
Liitumiskilp

MÄRKUSED:

1. Kõik tööd teostada vastavalt kehtivatele normatiividele ja seadustele. Sealhulgas kaablite paigaldamisel juhinduda Eesti standardist EVS 843:2003 "Linnatänavad" ja EE 0,4...20 kV. Võrgustandardist.
2. Kaablite minimaalne paigaldussügavus on min. 0,7m haljasalal ja 1m sõidutee all.
3. Ristumisel olemasoleva tehnovõrguga teostada risturnine olemasoleva tehnovõrgu alt, kui pealpool pole võimalik kinni pidada nõutavast süvisest. Kõik reservtorude otsad sulgeda lõppkaantega ning kõik kaablite kaitsvad toruotsad tihendada.

Rööbiti kulgemisel tehnovõrkudega tagada min. kujad:
- 1,0 m – Veetoru ja kanalisatsioon
- 1,0 m – Gaasitoru
- 0,1 m – madalpinge kaablid
- 0,5 m – Sidekaablid
- 0,5 m – Soojustoru

Ristumisel tehnovõrkudega tagada min. kujad:
- 0,2 m – Veetoru ja kanalisatsioon
- 0,3 m – Gaasitoru
- 0,1 m – Elektrikaablid
- 0,2 m – Sidekaablid
- 0,2 m – Soojustoru

4. Murukatete ja teede taastamine:
Kaablitrasside pealiskiht, murukatted, teed ja muud rajatised tuleb taastada vastavalt nende endisele kujule. Kaablikaevise täitmisel tihendada pinnast.

Kaevise ristlõige



Viide	Kogus	Muudatus	Init.	Kuupäev

ITK

TÖÖ NIMETUS: Kaupluse, Tsooru kinnistu laadimistaristu
AADRESS: Kaupluse, Tsooru küla, Antsla vald, Võru maakond
TELLIJA: Elektrum Eesti OÜ

JOONIS: Asendiplaan
MÕÕTKAVA: 1:250

PROJEKTEERIJA: Kristjan Toro
PROJEKTIJUHT: Liina Randvoo
VASTUTAV SPETSIALIST: Liina Randvoo

MÄRKUSED:

KÕIDE/OBJEKT	STAADIUM:	KUUPÄEV:	MUUDATUS:
/	TP	03.2026	
LEHT/LEHTI	TÖÖ NUMBER:	GRUPP:	JOONISE NUMBER:
1 / 1	2602103	EL	EL-4-01

A3