X = 6476750

Y = 587200

KP mast 103
demonteerida

KP mast 100
demonteerida

Lõigus E-F kinnine meetod
kaablid De160 1250 N
kaitsetorus L(E-F)= 160 m
Paigaldussügavus min 1,2 m

Savikoti-Pärsti tee

Ettevaatust, ristumine
drenaažitoruga!
Kaabel rajada 0,5m
drenaažitorust allapoole. Vt
seletuskiri "Ristumine
drenaažitrassiga"

Ettevaatust,
ristumine
sidetrassiga!

Proj. madalpinge maakaabel AXPK 4x120,
MPL443610
AJ26919 → M1, L= 6+32+10 m
Kaabel De110 450 N kaitsetorus L(toru)= 32 m
Paigaldussügavus 0,7 m

Tarbija ühendus taastada maakaablitega AXPK
4x240
LK238452 → JM5, L= 3x(4+70+4) m
Kaablid De110 450 N kaitsetorus L(toru)= 3x70 m
Paigaldussügavus 0,7 m

Tarbija ühendus taastada maakaablitega AXPK
4x120
LK238453 → JM4, L= 3x(4+70+4) m
Kaablid De110 450 N kaitsetorus L(toru)= 3x70 m
Paigaldussügavus 0,7 m

Tarbija ühendused taastada maakaablitega 3x
AXPK 4x50
LK238454 → JM1, JM2, JM3, L= 3x(4+70+4) m
Kaablid De110 450 N kaitsetorus L(toru)= 3x70 m
Paigaldussügavus 0,7 m

Lõigus F-G
Kaablid De160 450 N
kaitsetorus L(F-G)= 78 m
Paigaldussügavus 0,7 m

62901:001:0523
Uustalu

Ettevaatust, ristumine
drenaažitoruga!
Kaabel rajada 0,5m
drenaažitorust allapoole. Vt
seletuskiri "Ristumine
drenaažitrassiga"

Proj. madalpinge maakaablid:
AXPK 4x120, MPL443608, AJ26919 → LK238454;
AXPK 4x120, MPL443607, AJ26919 → LK238453;
AXPK 4x240, MPL443606, AJ26919 → LK238452;
L= 3x(6+8+4) m
Kaablid De110 450 N kaitsetorus L(toru)= 3x8 m
Paigaldussügavus 0,7 m

Projekteeritud alajaam AJ26919; 1VM1000;
0,00=104.00
AJ keskpunkti koordinaadid:
X:6476679.11
Y:587106.04

Lõigus G-H
KP kaablid De160 450 N kaitsetorus,
MP kaablid De110 450 N kaitsetorus
L(G-H)= 58 m
Paigaldussügavus 0,7 m

Lõigus H-I
KP kaablid De160 750 N kaitsetorus,
MP kaablid De110 750 N kaitsetorus
L(G-H)= 14 m
Paigaldussügavus 1,0 m

Ettevaatust, ristumine
drenaažitoruga!
Kaabel rajada 0,5m
drenaažitorust allapoole. Vt
seletuskiri "Ristumine
drenaažitrassiga"

Savikoti-Pärsti tee

Ettevaatust, ristumine
drenaažitoruga!
Kaabel rajada 0,5m
drenaažitorust allapoole. Vt
seletuskiri "Ristumine
drenaažitrassiga"

Lõigus I-J
KP kaablid De160 450 N kaitsetorus,
MP kaablid De110 450 N kaitsetorus
L(G-H)= 32 m
Paigaldussügavus 0,7 m

Ol. olev
paljasjuhe
AS-50

Proj. tarbija jaotuskilp JK1;
Kilp paigaldada soklile.

Projekteeritud maakaabel KPL420192;
AHXAMK-W 3x120+35Cu;
AJ26919 → KP mast 2
L=6+89+10;

Proj. tarbija maakaablid 2 x AXPK 4x240
AJ26919 → JK1, L= 6+106+4 m
Kaabel De110 YY N kaitsetorus L(toru)= Y m
Paigaldussügavus Y m

Kruusatee
taastamine ca 25m²

62901:001:1110
Pärsti alajaam

KP mast 2 asendada:
TAN 11m, klass 4 + tugi 12m, klass 3

Demonteerida KP õhuliin AS-50;
Väljaotsa AJ ja mast 2 vahel.
L=126m

KP mast 102
demonteerida

62901:001:1100
Pärsti tee 26a

KP mast 101
demonteerida

Väljaotsa AJ
demonteerida

KP mast 1A demonteerida.
Väljaotsa LP MVL tõsta
ümber Puiatu F Vidu LP
juurde M110-le ja
seadistada ümber.

KP mast 1
demonteerida

Mast M1 asendada: TAN, tüüp 3, 10m
+ tugi 11m
Rajada maandus.
Taastada ühendused.

Proj. liitumiskilp LK238452,
Kilp paigaldada soklile.
Peakaitse 3x225A. (Veski)
Tarbija ühendus taastada.
Liitumiskilbi avanemissuund teha lõunasse.
Kilbi maanduspaigaldis ühendada kokku proj. alajaama
omaga.
Liitumiskilbi tagaküljе keskpunkti koordinaadid:
X= 6476678.09
Y= 587106.08

Proj. liitumiskilp LK238453,
Kilp paigaldada soklile.
Peakaitse 3x80A.
Tarbija ühendus taastada.
Liitumiskilbi avanemissuund teha lõunasse.
Kilbi maanduspaigaldis ühendada kokku proj. alajaama
omaga.
Liitumiskilbi tagaküljе keskpunkti koordinaadid:
X= 6476678.12
Y= 587106.44

Proj. liitumiskilp LK238454, 3-kohaline
Kilp paigaldada soklile.
Peakaitsed 3x60A, 3x63A ja 3x25A
Tarbija ühendus taastada.
Liitumiskilbi avanemissuund teha lõunasse.
Kilbi maanduspaigaldis ühendada kokku proj. alajaama
omaga.
Liitumiskilbi tagaküljе keskpunkti koordinaadid:
X= 6476678.16
Y= 587106.89

Proj. madalpinge maakaabel AXPK 4x120,
MPL443609
AJ26919 → M1, L= 6+78+10 m
Kaabel De110 450 N kaitsetorus L(toru)= 78 m
Paigaldussügavus 0,7 m

62901:001:0101
Pärsti tee 22

62901:001:0046
Pärsti tee 24

62901:001:1270
Pärsti tee 26

62901:001:0102
Pärsti tee 30

STROMTEC TÖÖ NR 25-110 TINGMÄRGID

- 1W2 — 1W2 — Proj. 21 kV kaabel (eesmine nr on kaablite arv)
- 1W1 — 1W1 — Proj. 0.4 kV kaabel (eesmine nr on kaablite arv)
- Proj 20 kV õhuliin
- Proj. 0.4 kV rippkeerdkaabel
- Proj. jaotus- ja liitumiskilp (reaalset suurust tähistava tingmärgiga)
- Proj. kinnise läbindamise meetod
- Proj. keskpinge õhuliini mast
- Proj. madalpinge õhuliini mast
- Proj. õhuliini mastitugi
- 50 — Proj. mastalajaam
- Proj. tõmmits õhuliini mastile
- 1000 — Proj. alajaam maanduspaigaldisega
- Puurimise lähtekaevik
- X — X — Demonteeritav võrk
- Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)
- Kruusa/killustikkattega tee taastamine
- Asfalti taastamine
- Ol. olev 0.4 kV õhuliin
- Ol. olev 0.4 kV kaabel
- Ol. olev keskpinge-õhuliin
- Ol. olev keskpingekaabel
- S — Ol. olev sidetrass (valguskaabel)
- Ol. olev sidetrass (vaskkaabel)
- V — Ol. olev veetrass
- K — Ol. olev kanalisatsioonitrass
- D — Ol. olev drenaaž
- G — Ol. olev gaasitrass
- T — Ol. olev soojatrass
- Katastriüksuse piir

Tellija: Elektrilevi OÜ	STROMTEC	Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, Tartumaa; 61714	Kuupäev: 21.01.2026
		MTR: TEL002388	Töö nr: 25-110
Töö nimetus: Viljandi-VASTEMÕISA. IP8579. Tööprojekt.		Reg. nr: 12688881	Joonise nr: 002
		Telefon: +372 553 4119	Mõõtkava: M1:500 A2
		E-mail: jaanus@stromtec.ee	
		Projekteerija: Tõnis Kuusk; 55689833	
Joonise nimetus: Asendiplaani vaade 002		Kontrollis: Jaanus Kaldoja	