24003:007:0140
Suve tee 13

24003:007:0150
Suve tee 11

66801:001:0843
Suve tee 9

24003:007:0160
Suve tee 7

24003:007:0170
Suve tee 5

24003:007:0180
Suve tee 3

24003:007:0190
Suve tee 1

Riigimaantee kaitsevöönd

24001:002:0880
Kruusimäe

Leht 5

Tööst välja jääv 10 kV maakaabel

Proj. 10 kV maakaabel:
**HK2266...AJ Vineeri**
(3x240+35); L=1088m, trass: L=**1078m (*KPL238878*)**

Projekteeritud 0,4 kV kaabel:
**M4 (AJ Reile F1)...JK65818**
(AXPK 4G240); L=85m, trass: L=**73m (*MPL408487*)**

Koos mastiga demonteerida liitumiskilp 49464LK. Arvesti teisaldada projekteeritud liitumiskilpi LK220639

49464LK

66801:001:0101
Üleje tee L1

Murukate taastada (lõige B)

24001:002:0550
20109 Seli-Angerja tee

Proj. 10 kV maakaabel:
**AJ15171 K02...HK2266**
(3x240+35); L=852m, trass: L=**835m (*KPL222153*)**

66801:001:0458
2400405 Viigi tee L2

450N, Ø160 mm, L=4m

Ettevaatust, **sidekaabel!**

Seli–Angerja tee

Telia Eesti AS

Enefit OÜ

AJ Reile F1

Murukate taastada (lõige B)

Ettevaatust, **10 kV kaabel!**

HK2266

Riigimaantee kaitsevöönd

450N, Ø160 mm, L=4m

450N, Ø160 mm, L=4m

Ettevaatust, **sidekaabel!**

Ettevaatust, **sidekanal!**

*M4*
** Paigaldada tõmmitsad:*
** rajada maanduspaigaldis;*
** kaabel ja maandus kaitsta mastil kaitsekattega*

Murukate taastada (lõige B)

Kruuskate taastada (lõige A)

Leht 7

24001:002:0133
Peetri

(1) KP: 750N, Ø160 mm, L=52m;
(2) MP: 750N, Ø110 mm, L=35m

AJ Reile

Proj. 10 kV maakaabel:
**HK2266...AJ Reile** (alajaama toite taastamine)
(3x50+16); L=13m, trass: L=**2m (*KPL222164*)**

24001:002:0134
Sillaotsa

** Kaablimasti paigutus on toodud joonisel IP6149-K2-4.*
** Mast õiguda.*

Demonteeritav 0,4 kV õhuliin
**AJ Reile F1 (M4...M9):**
AMKAx70+95, L=**163**m;
AMKAx35+50, L=**27**m.
Dem. mastid (sh toed):
RB - 4 tk; puitmastid - 3 tk;

Ranna või kalda ehituskeeluvöönd

Demonteeritav 10 kV õhuliin
**(AJ Seli...AJ Reile):**
3x AS-50, L=**269**m;
3x A-35, L=**348**m.
Dem. mastid (sh toed):
RB - 4 tk; puitmastid - 7 tk;

AJ Seli

NB! Tööd toimuvad kaitsealal
(Seli-Angerja maastikukaitseala)
KKR kood: KLO1000735

60883LK

HK2266
M 1:200

Tingmärgid on toodud asendiplaani 1. lehel.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Projekt: **Rapla-Hagudi 10 kV fiidri ümberehitus. II etapp** **Pirgu küla, Rapla vald, Raplamaa** | | | Tellija: **Elektrilevi OÜ** | |
| Joonis: **Asendiplaan** | | | Joonise nr: **IP6149-K2-1** | |
| DRAFTIT OÜ Reg. kood: 14231335 Ilmatsalu 3, 50408 Tartu info@draftit.ee | Projekteeris | **Aro Kivisild** __.__2024 | | |
| | Kontrollis | **Mikk Reiter** __.__2024 | Mõõtkava **1:500** | Leht / Lehti |
| | | | Staadium **Tööprojekt** | 6 / 9 |