

Ol. olev 0,4 kV õhulin  
EX 4x50

Ol. olev 0,4 kV õhulin  
EX 4x70

Ol. olev 0,4 kV õhulin  
EX 4x70

Ol. olev 0,4 kV õhulin  
EX 4x70

Ol. olev 0,4 kV õhulin  
EX 4x70

Proj. 0,4 kV maakaabel:  
MPL414172; AL 4x120 mm<sup>2</sup>  
(AJ15069 - M4)  
PEØ110; 750N; L=256 m  
- sügavusel 1,0 m tee all  
- sügavusel 0,7 m mujal

MP reservitoru (koond):  
PEØ110; 750N; L=359 m  
PEØ110; 1250N; L=35 m (kinnisel meetodil)  
- sügavusel = paralleelse kaabliga

Proj. 0,4 kV maakaabel:  
MPL414173; AL 4x120 mm<sup>2</sup>  
(AJ15069 Fx - M6)  
L= 145/170 m (trass/kaabel)

Proj. komplektalaam  
AJ 15069 (KAJ 630VM)  
Trafo: 50 KVA (AJ "Ülendi")  
Kontsentraator: teistsaldada AJ-st "Ülendi"  
Bilansirvesti: paigaldada uus  
(EIC: 38ZEE-02901308-H)  
KAJ kõrgusmärk: 24,10

KP: 2x PEØ160; 450N; L=2x 107 m  
MP: PEØ110; 450N; L=110 m  
- sügavusel 1,0 m

Proj. 10 kV maakaablid:  
1. KPL224916; AL 3x120 mm<sup>2</sup>  
(OL M1 - AJ15069)  
L= 2057/2100 m (trass/kaabel)  
2. KPL224461; AL 3x120 mm<sup>2</sup>  
(AJ15069 - AJ15068)  
L= 1416/1450 m (trass/kaabel)


Proj. 0,4 kV maakaabel:  
MPL414188; AL 4x120 mm<sup>2</sup>  
(AJ15069 - M4)  
L= 91/110 m (trass/kaabel)  
PEØ110; 750N; L=91 m  
- sügavusel 0,7 m

Asendada mast.  
Taastada LK mastil.

Edasi vt.  
Leht 6

Edasi vt.  
Leht 23

Projekt:		Lauka-Kõpu 10 kV liini (Kiduspe harulini) rekonstrueerimine I OSA		Tellija:		Elektrilevi OÜ	
Joonis:		Asendiplaan		Joonise nr:		IP6545-K1-1	
Projekteeris		Mikk Reiter		Tel. 5348 2352		Möötkava	
1:500		Leht		7		24	
DRAFT IT		DRAFT IT OÜ		Möötkava		Leht	
DRAFT IT OÜ		Möötkava		Leht		24	
DRAFT IT OÜ		Möötkava		Leht		24	
DRAFT IT OÜ		Möötkava		Leht		24	



20401:001:0096  
Õispuu

39201:001:0143  
Tooma

39201:001:3131  
Räägu

39201:001:3111  
Vana-Tooma

39201:001:0144  
Soare

20401:001:0095  
Pihlmaa

20401:001:0095  
Pihlmaa