TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL:

1W1 1W1 1W1 — Projekteeritud 0,4 kV kaablitrass

1W2 1W2 1W2 — Projekteeritud 10 kV kaablitrass

Projekteeritud liitumiskilp

Projekteeritud komplektalajaam

Katastriüksuse piir

Projekteeritud maanduskontuur

Demontaaž

N

Demonteerida õhuliin, vt demontaaži plaan 008
Mastil 95 demonteerida liitumiskilp LK102326

M95

Kuusiku
65101:005:0056

Tarbija on kaabli paigaldanud antud kaevikusse
Kaabel kaevata lahti ja ühendada liitumiskilpi
Kokku leppida Tarbijaga objektil

Ettevaatust ristumine Tarbija side- ja elektrikaabliga

Projekteeritud komplektalajaam HEKA 250VM
AJ14168 50 kVA trafoga
Nurga koordinaadid:
X = 6574316.0489 Y = 573183.8074
X = 6574313.8554 Y = 573183.3249
X = 6574314.2092 Y = 573181.7162
X = 6574316.4028 Y = 573182.1987
Alajaama 0,00=53.20
Rajada maanduskontuur

Projekteeritud sokliga pinnases liitumiskilp LK218430
1-kohaline, Kuusiku, tagaküljega alajaama äärde
Liitumiskilbi tagakülje tsentri koordinaadid:
X = 6574315.6610 Y = 573183.7212
Ühendada AJ maanduspaigaldisega
Komplekteerida vastavalt üldel. skeemile
Paigaldada LK102326-st demonteeritav peakaitselüliti ja arvesti

Ettevaatust läheduses Tarbija side- ja elektripaigaldis

Projekteeritud 10(24)kV kaabel:
nr KPL220414 AXLJ-TT 3x50+16
L=12+2533+3m, M23 - AJ14168
Paigaldussügavus haljasalal 0,7m
ning tee all 1,0m
Kogu mahus kaitsetorus 750N

65101:005:0056
Kuusiku

Tellija: Enefit Connect OÜ	STROMTEC	Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme Tartumaa, 61714 MTR: TEL002388 Reg nr: 12688881 Telefon: +372 5534119 e-mail: jaanus@stromtec.ee	Kuupäev: 24.02.2023 Töö nr: 23-17 Joon nr: 006 Mõõtkava: M1:500 A3
Töö nimetus:	Kännuküla alajaama F2 elektrivõrgu nõuetekohaseks viimine Kiviloo küla, Raasiku vald, Harjumaa Tööprojekt IP5743	Projekteeris: Ivo Rohula 56761280	
Joonise nimetus:	Asendiplaani osa	Kontrollis: Jaanus Kaldoja	