Leht 6

24001:002:0880
Kruusimäe

Projekteeritud 0,4 kV kaabel:
M4 (AJ16622 F1)...JK65818
(AXPK 4G240); L=85m, trass: L=**73**m (***MPL408487***)

Koos mastiga demonteerida liitumiskilp 49464LK. Arvesti teisaldada projekteeritud liitumiskilpi LK220639

49464LK

24001:002:0550
20109 Seli-Angerja tee

Proj. 10 kV maakaabel:
AJ16622...AJ Vineeri
(3x240+35); L=1086m, trass: L=**1076m** (***KPL238878***)

Projekteeritud 0,4 kV kaabel:
JK65818...JK65820
(AXPK 4G240); L=108m, trass: L=**102**m (***MPL408490***)

Riigimaantee kaitsevöönd

Koos mastiga demonteerida liitumiskilp 60914LK. Arvesti teisaldada projekteeritud liitumiskilpi LK228363

60914LK

Ettevaatust, **sidekanal!**

Seli–Angerja tee

AJ Reile F1

Murukate taastada (lõige B)

Kruuskate taastada (lõige A)

60916LK

* Koos mastiga demonteerida liitumiskilp 60916LK.
* Arvesti teisaldada projekteeritud liitumiskilpi LK228362
* Mastil asuv side lõpp-punkt C1159-LP1 teisaldatakse projekti VT2175 mahus paigaldatavasse sidekappi C1159-LP1

Murukate taastada (lõige B)

Kruuskate taastada (lõige A)

Riigimaantee kaitsevöönd

750N, Ø110 mm, L=**24**m

LK220639
(LPK: 3x40A)
Arvesti võtta demonteeritavast kilbist 49464LK

1) KP: 750N, Ø160 mm, L=**52**m;
2) MP: 750N, Ø110 mm, L=**35**m

Liitumiskilbist 49464LK väljuv tarbija 0,4 kV kaabel ühendada proj. liitumiskilpi LK220639: lahtikaevatav lõik: L=3m, uus trass: L=**1**m. (***MPLtarbija1)***

JK65818

Demonteeritav 0,4 kV õhuliin
AJ Reile F1 (M4...M9):
AMKA 3x70+95, L=**163**m;
AMKA 3x35+50, L=**27**m.
Dem. mastid (sh toed):
RB - 4 tk; puitmastid - 3 tk;

Liitumiskilpi 60883LK suunduv 0,4 kV kaabel ühendada proj. jaotuskilpi JK65818: lahtikaevatav lõik: L=3m, uus trass: L=**1**m. AXPK 4G35 (***MPL408488)***

60883LK

24001:002:0133
Peetri

Murukate taastada (lõige B)

Kruuskate taastada (lõige A)

750N, Ø50 mm, L=**9**m

Projekteeritud tarbija 0,4 kV kaabel:
LK228363...jätkumuhv (tarbija toite taastamine)
(AXPK 4G25); L=16m, trass: L=**12**m (***MPLtarbija1***)

LK228363
Kahekohaline
(LPK1: 3x32A)
Arvesti võtta demonteeritavast kilbist 60914LK
(LPK2: Reserv)

Reservtoru: 450N, Ø50 mm, L=**3**m, trass: L=**2**m

E

Projekteeritud 0,4 kV kaabel:
JK65820...LK228363
(AXPK 4G120); L=48m, trass: L=**41**m (***MPL425235***)

750N, Ø110 mm, L=**7**m
1m sügavusel

24001:002:0402
Männimäe

Lõigul **E...F** paigaldada kaabliga ühisesse kaevikusse reservtoru: 750N, Ø110 mm, L=**70**m. 1m sügavusel.

F

Leht 8

750N, Ø160 mm, L=**384**m
1m sügavusel

Ettevaatust, **sidekanal!**

Kinnisel L=28 m

Ristumine Seli-Angerja kõrvalmaanteega nr 20109 (2. kilomeetril, vt. joon. IP6149-K2-6. Kaablid paigaldada kinnisel meetodil (L=28m).

1) KP: 1250N, Ø160 mm, L=**28**m;
2) MP: 1250N, Ø110 mm, L=**28**m

Projekteeritud tarbija 0,4 kV kaabel:
LK228362...jätkumuhv (tarbija toite taastamine)
(AXPK 4G25); L=11m, trass: L=7m (***MPLtarbija1***)

LK228362
(LPK: 3x25A)
Arvesti võtta demonteeritavast kilbist 60916LK

JK65820

NB! Tööd toimuvad kaitsealal (Seli-Angerja maastikukaitseala) KKR kood: KLO1000735

24001:002:0401
Männimäe

Ranna või kalda ehituskeeluvöönd

JK65818
M 1:200

JK65820
M 1:200

Tingmärgid on toodud asendiplaani 1. lehel.

Projekt:	**Rapla-Hagudi 10 kV fiidri ümberehitus. II etapp** **Pirgu küla, Rapla vald, Raplamaa**			Tellija:	**Elektrilevi OÜ**
Joonis:	**Asendiplaan**			Joonise nr:	**IP6149-K2-1**
DRAFTIT DRAFTIT OÜ Reg. kood: 14231335 Ilmatsalu 3, 50408 Tartu info@draftit.ee	Projekteeris	**Aro Kivisild**	22.11.2024		
	Kontrollis	**Mikk Reiter**	22.11.2024	Mõõtkava **1:500**	Leht / Lehti
				Staadium **Tööprojekt**	7 / 9