Olemas olev alajaam Õunahoidla demonteerida

Töökoja tee 1 // Õunahoidla 60001:001:0110

Pikendada F6 kaablit ja ühendada uue alajaama toitele

Õunahoidla alajaam 60001:001:0820

maakütte ala

Õhuliinivisang demonteerida L=59m

Töökoja tee 60001:001:0256

Ettevaatust! Drenaažitoruga ristumine, kaabel paigaldada 0,5m torust sügavamalt

Töökoja tee 60001:001:0109

Töökoja tee 4 Tarbija kaabel läheb tööst välja

1. Projekteeritud AXPK 4x240 AJ27581 - JM MPL449720, L=4+37+3m
2. Projekteeritud Tarbija kaablid 2x AXPK 4x240 AJ27581 - JM L=2x(4+29)m

Ettevaatust! Maaküttetoru

Betoonmast asendada uue puitmastiga 11m kl3 TAN ja lisada 12m kl3 TAN tugi

Teega ristumine teostada kinnisel meetodil De160 L=6m

Projekteeritud uus alajaam KAJ1000, tunnus AJ27581. Alajaama paigaldada 630kVA trafo, bilansiarvesti. KP jaotusseade G skeemiga. Õunahoidla 600A liitumispunkt jääb madalapinge jaotusseadmesse.

1. Projekteeritud AHXAMK 3x120 kaitsetorus, KPL423465 AJ27581 - ÕL mast 1 L=4+71+9m

Kaabel paigaldada kinnisel meetodil De160 L=16m 1m sügavusele

Kaabel paigaldada avatud kaevega 1m sügavusele

Kaabel paigaldada kinnisel meetodil De160 L=30m 1m sügavusele

1. Projekteeritud AHXAMK 3x120 kaitsetorus, KPL423463 AJ27581 - ÕL mast 9 L=4+693+9m
2. Projekteeritud AHXAMK 3x120 kaitsetorus, KPL422993 AJ27581 - AJ16598 L=4+198+4m
3. Projekteeritud AXPK 4x240 AJ27581 - LK241180 MPL449792, L=4+126+3m

Kaablid paigaldada kaitsetorudesse

Teega ristumine teostada kinnisel meetodil 2x De160 L=23m De110 L=23m

Töökoja tee 1 // Õunahoidla 60001:001:0110

Teega ristumine teostada kinnisel meetodil De160 L=14m De110 L=14m

Teega ristumine teostada kinnisel meetodil De160 L=12m

Kaabel paigaldada avatud kaevega 1m sügavusele

60001:001:0800 Töökoja tee 4

Projekteeritud sokliga pinnases 1-kohaline liitumiskilp LK241180, kilbi tagakülje tsentri koordinaadid x=6443675.37; y=590940.05 kilbi 0,00=89,17 Taastada Tarbijale elektritoide, selleks pikendada ol. olev kaabel AXPK 4x120 L=11m

Pumbajaama tee 2 60001:001:0047

Teega ristumine teostada kinnisel meetodil De110 L=6m

24190 Kraili tee 60001:002:0045

Ait-Kuivati 60001:001:0030

Kaabel paigaldada kinnisel meetodil De110 L=9m

Longi tee 1 // Hooldekodu 60001:001:0580

Mastide 52 ja 55 vahelt demonteerida õhuliin L=175m

Pihlaka 60001:001:0220

Longi tee 3 60001:001:1120

Pähkli 60001:001:0200

Mastide 52 ja 55 vahelt demonteerida õhuliin L=175m

X = 6443700

Y = 591060

X = 6443600

Y = 590

KOOSKÕLASTUSTE TABEL

Tingmärgid asendiplaanil

- Olemasolev KP õhuliin
- Olemasolev MP õhuliin
- Katastriüksuse piir
- Projekteeritud KP õhuiini mast
- Projekteeritud KP masti tugi
- Projekteeritud KP masti tõmmits
- Projekteeritud komplektalajaam
- Projekteeritud maandus
- 1W2 Projekteeritud KP maakaabel
- 1W1 Projekteeritud MP maakaabel
- 1W1 Projekteeritud MP Tarbija kaabel
- Projekteeritud 1250N kaitsetoru
- Kinnnisel meetodil paigalduse kaevis
- Demontaaž

Tellija: Elektrilevi OÜ	STROMTEC	Aadress: Päevalille tn 2-2 Ülenurme alevik, Kambja vald Tartumaa 61714	Kuupäev: 11.09.2026
		MTR: TEL002388	Töö nr: 26-42
		Reg nr: 12688881	Joon nr: 001
Töö nimetus: Õunahoidla peakaitsme suurendamine Polli küla, Mülgi vald, Viljandimaa. Tööprojekt LC5381.		Telefon: +372 5534119	Mõõtkava: M1:500
		e-mail: jaanus@stromtec.ee	
Joonise nimetus: Asendiplaani osa		Projekteeris: Tarmo Tiits 55699792	
		Kontrollis: Jaanus Kaldoja	