Paigaldada LK228910-st tarbija kaablikaitsetoru 2m, D110, 750N

1) 50 m

Paigaldada JK68208 ja voolutrafodega liitumiskilp LK228910, PK 3x225A.

Ettevaatust!
Ristumine olemasoleva sidekaabliga!

ol.olev maantee kaitsevöönd 30 m

KP mastile 35 lisada liigpingepiirik.
Vaata elektriskeem joonis 004.

Paigaldada maakaabel AXPK 4G300 (MPL426431) AJ16446 F1 kuni JK68208.
Lahtisel meetodil D160, 750N. L=55/68m.

Riigiteega 15 Tallinn-Rapla-Türi teega ristumine 36.06 kilometril.
Puurimiskaeviku tegemisel jälgida lubatuid vahemike tee muldest!.

TRANSPORDIAMETI POOLT KOOSTATUD TEEDE ESKIISLAHENDUS KOGUJATEE

Paigaldada komplektalajaam AJ16446 ja jõutrafo 250 kVA.

Paigaldada KP maakaabel AHXAMK 3x120 (KPL238927) alates KP mastist 35 kuni AJ16446.
Paigaldada KP maakaabel AHXAMK 3x120 (KPL238926) alates KP jätkumuhv KPJM1 kuni AJ16446. KP kaablid MP kaablikaitsetoru all.
Kaablid paigaldada riigitee all kinnisel meetodil 2.2m sügavusele kaablikaitsetorus D160, 1250N,
L=2x29m (vt joonis 005). Haljasalal lahtisel meetodil D160, 750N, L=2x33/2x48m.

Ettevaatust!
Ristumine olemasoleva maakaabliga!

hooldusala 10m

10 m

10+50m ala kus ei ole

x= 6551100

y= 545800

Kollektor

ELASA

asf

Tänava

15 Tallinn–Rapla–Türi te

66903:002:0120

1,26

1,57

M35

82

N

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- Olemasolev maakaabel
- Projekteeritud jaotus- ja liitumiskilp
- Projekteeritud MP maakaabel kaitsetorus 750N
- Projekteeritud KP maakaabel kaitsetorus 750N
- Projekteeritud maakaabel kaitsetorus 1250N (kinnisel meetodil)
- Kinnistu piir
- Olemasolev õhuliin
- Olemasolev drenaažitoru
- Olemasolev veetrass
- Olemasolev sidekaabel
- Projekteeritud kaablikaitsekõri tarbija kaablile (450N D50mm)

- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-24-91 ja OÜ KT Geodeesia poolt koostatud maa-ala plaani 106/22
- Arvestatud on Transpordiameti poolt väljastatud seisukohti 06.06.2023 NR 7.2/23/10760-2 ja sellele lisatud krundijaotusskeemi.
- Kasutatud on OÜ Valtu Projekt poolt koostatud detailplaneeringut Nurme maaüksusele, plaani ID:120655.
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.

Tellija: elektrilevi	Töövõtja: enersense	Aadress: Mõigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 17.05.2024 Töö nr: 05/24/003
Töö nimetus: Seli tankla liitumine madalpingel Röa küla, Rapla vald, Raplamaa LC1221		E-mail: liis.tammekand@enersense.com Tel nr: +372 56924605	Joon nr: 001/1 Mõõtkava:1:500
Joonise nimetus: Asendiplaan		Projekteeris: Liis Tammekand Kontrollis: Janar Kubbi	